
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!



**Programozási
táblázat**



DSC HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 v1.3

A DLS5 fel/letöltő szoftverrel programozható

Készült: 2024. 12.

Tartalomjegyzék

[000] Címke programozás	6	[021] Kilencedik rendszer opciós kód	24
[000]> [000] Nyelvválasztás	6	[022] Tizedik rendszer opciós kód	24
[000]> [001] Zóna címkék	6	[023] Tizenegyedik rendszer opciós kód	24
[000]> [051] Zóna szabotázs címke (14 karakter)	6	[024] Tizenkettedik rendszer opciós kód	24
[000]> [052] Zóna hiba címke (14 karakter)	6	[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód	24
[000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter)	6	[040] Felhasználó azonosítás	24
[000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter)	6	[041] Felhasználó kód hossz	24
[000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter)	6	[042] Esemény ellenőrzés	24
[000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter)	6	Betörés ellenőrzés számláló	24
[000]> [100] Rendszer címke (14 karakter)	6	Támadás ellenőrzés számláló	24
[000]> [101] Partíció 1 címke (14 karakter)	6	Betörés ellenőrzés működés	24
[000]> [102] Partíció 2 címke (14 karakter)	6	[151]..[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések	25
[000]> [103] Partíció 3 címke (14 karakter)	6	[15x]> [001] Automata élesítés	25
[000]> [104] Partíció 4 címke (14 karakter)	6	[15x]> [002] Automata hatástalanítási idő	25
[000]> [105] Partíció 5 címke (14 karakter)	6	[15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	25
[000]> [106] Partíció 6 címke (14 karakter)	6	[158]> [003] Partíció 8 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	25
[000]> [107] Partíció 7 címke (14 karakter)	6	[15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése	25
[000]> [108] Partíció 8 címke (14 karakter)	6	[15x]> [005] Automata élesítés elhasztási idő	25
[000]> [201] Partíció 1 kimeneti parancs	6	[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő	25
[000]> [202] Partíció 2 kimeneti parancs	7	[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése	25
[000]> [203] Partíció 3 kimeneti parancs	7	[200] Partíció kiválasztási maszk	26
[000]> [204] Partíció 4 kimeneti parancs	7	[200]> [001] Partíció kiválasztási maszk	26
[000]> [205] Partíció 5 kimeneti parancs	7	[201]..[208] Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz	26
[000]> [206] Partíció 6 kimeneti parancs	7	[201] Zónák hozzárendelése a Partíció 1-hez	26
[000]> [207] Partíció 7 kimeneti parancs	8	[202] Zónák hozzárendelése a Partíció 2-höz	26
[000]> [208] Partíció 8 kimeneti parancs	8	[203] Zónák hozzárendelése a Partíció 3-hoz	27
[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter)	8	[204] Zónák hozzárendelése a Partíció 4-hez	27
[000]> [602] Napirend 2 címke (16 karakter)	8	[205] Zónák hozzárendelése a Partíció 5-höz	27
[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter)	8	[206] Zónák hozzárendelése a Partíció 6-hoz	28
[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter)	8	[207] Zónák hozzárendelése a Partíció 7-hez	28
[000]> [801] Billentyűzet címkék	9	[300] Panel / Vevőegység Kommunikációs hívásirány	29
[000]> [802] Zónabővítő címkék	9	[301]> [001] Vevőegység 1	29
[000]> [803] HSM2208 címkék	10	[301]> [002] Vevőegység 2	29
[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter)	10	[301]> [003] Vevőegység 3	29
[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter)	10	[301]> [004] Vevőegység 4	29
[000]> [809] HSM2300 címkék	10	[301] Telefonszám programozás	29
[000]> [810] HSM2204 címkék	10	[301]> [001] Első telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke (14 karakter)	10	[301]> [002] Második telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [820] Hangjelző címkék	11	[301]> [003] Harmadik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [821] Repeater címkék	11	[301]> [004] Negyedik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)	29
[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása	11	[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód	29
[001] Zóna típusok	12	Üzenetkódok	29
[001]> [001]..[128] Zóna 1..128 típusa	12	[307] Zóna üzenetkódok	29
[002] Zóna attribútumok:	13	[307]> [001]..[128] Zóna üzenetkódok	29
[002]> [001]..[128] Zóna 1..128 attribútuma	13	[308] Esemény üzenetkódok	31
[005] Rendszer idők	15	[308]> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1	31
[005]> [000] Rendszer idők	15	[308]> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2	31
[005]> [001]..[008] Partíció 1..8 idők	15	[308]> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok	31
[005]> [901]/[902] Nyári/Téli időszámítás átállás	15	[308]> [021] Tűz riasztások 1	31
[006] Hozzáférési kódok	15	[308]> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok	31
[006]> [001] Telepítői kód	15	[308]> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 1	31
[006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!	15	[308]> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 2	31
[006]> [003] Szerviz kód	15	[308]> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események	31
[006]> [004] Ór kód	15	[308]> [221] Kiiktatási események	31
[007] PGM partícióhoz rendelés	16	[308]> [301] Panel események 1	31
[007]> [000] Bell sziréna kimenet partícióhoz rendelése	16	[308]> [302] Panel események 2	32
[007]> [001]..[164] PGM kimenetek partícióhoz rendelése	16	[308]> [305] Panel események 5	32
[008] PGM időzítés	18	[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1	32
[008]> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc	18	[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2	32
[008]> [001]..[164] PGM kimenetek időzítése	18	[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3	32
[009] PGM típusok	18	[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4	32
[009]> [001]..[164] PGM típusok	18	[308]> [321] Vevőegység események	32
[010] PGM attribútumok	19	[308]> [331] Modul események 1	32
[010]> [000] Bell sziréna kimenet attribútumok	19	[308]> [332] Modul események 2	32
[010]> [001]..[164] PGM kimenet attribútum	19	[308]> [335] Modul események 5	32
[011] PGM Opciók	22	[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1	33
[011]> [001]..[164] PGM opció	22	[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2	33
[012] Billentyűzet kizárás	23	[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4	33
[013] Első rendszer opciós kódok	23	[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5	33
[014] Második rendszer opciós kód	23	[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események	33
[015] Harmadik rendszer opciós kód	23	[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok	33
[016] Negyedik rendszer opciós kód	23	Hívási opciók	33
[017] Ötödik rendszer opciós kód	23		
[018] Hatodik rendszer opciós kód	23		
[019] Hetedik rendszer opciós kód	23		
[020] Nyolcadik rendszer opciós kód	24		

[309] Rendszer hívásirány opciók.....	33	[603] Napirend programozás 3.....	39
[309]> [001] Karbantartási események	33	[603]> [10x] Intervallum 1.....	39
[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok.....	33	[603]> [20x] Intervallum 2.....	39
[310] Azonosító	33	[603]> [30x] Intervallum 3.....	39
[311] Partió 1 hívásirány opciók.....	34	[603]> [40x] Intervallum 4.....	39
[311]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[604] Napirend programozás 4.....	40
[311]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[604]> [10x] Intervallum 1.....	40
[311]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[604]> [20x] Intervallum 2.....	40
[312] Partió 2 hívásirány opciók.....	34	[604]> [30x] Intervallum 3.....	40
[312]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[604]> [40x] Intervallum 4.....	40
[312]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[711] Ünnepnapi táblázat 1.....	41
[312]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[711]> [001]..[099] Ünnepnapi dátum 1..99.....	41
[313] Partió 3 hívásirány opciók.....	34	[712] Ünnepnapi táblázat 1.....	42
[313]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[712]> [001]..[099] Ünnepnapi dátum 1..99.....	42
[313]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[713] Ünnepnapi táblázat 1.....	43
[313]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[713]> [001]..[099] Ünnepnapi dátum 1..99.....	43
[314] Partió 4 hívásirány opciók.....	34	[714] Ünnepnapi táblázat 1.....	44
[314]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[714]> [001]..[099] Ünnepnapi dátum 1..99.....	44
[314]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802] Audio programozás.....	45
[314]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állapot.....	45
[315] Partió 5 hívásirány opciók.....	34	[802]> [600] 2 irányú audio indítás	45
[315]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[802]> [603] Audio opció1	45
[315]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802]> [605] Felvétel opció	45
[315]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [606] Audio felvétel 1.....	45
[316] Partió 6 hívásirány opciók.....	34	[802]> [610] Visszahívás felv.....	45
[316]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[802]> [611] Visszahívás nyugta	45
[316]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés.....	45
[316]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [613] Kettős hívás időzítő.....	45
[317] Partió 7 hívásirány opciók.....	34	[802]> [614] Csengetések száma a válaszadáshoz.....	45
[317]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[802]> [615] Audio időtartam	45
[317]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802]> [616] Felvétel idő.....	45
[317]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [617] Időzítő törlése.....	45
[318] Partió 8 hívásirány opciók.....	34	[802]> [620] Audio szabotázs.....	45
[318]> [001] Betörés/visszaállítás események	34	[802]> [997] Modul info	45
[318]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	34	[802]> [999] Modul alapra állítása.....	45
[318]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[804] Vezeték nélküli programozás.....	45
[350] Kommunikációs formátumok.....	34	[804]> [000] - WLS eszköz beléptetés.....	45
[350]> [001] Vevőegység 1	34	[804]> [001]..[128] Zónák 1..128	45
[350]> [002] Vevőegység 2	34	[804]> [551]..[566] Sziréna 1..16	45
[350]> [003] Vevőegység 3	34	[804]> [601]..[632] WLS kulcs 1..32	45
[350]> [004] Vevőegység 4	34	[804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16	45
[377] Kommunikációs változók.....	35	[804]> [801] Zavarérzékelés.....	45
[377]> [001] Riasztás számláló.....	35	[804]> [802] Felügyeleti idő.....	45
[377]> [002] Átviteli késleltetés	35	[804]> [810] Vezeték nélküli opciók.....	45
[377]> [003] Teszt átvitel időköz	35	[804]> [841] Mozgás kamerák.....	45
[377]> [004] Teszt átvitel időpontja	35	[804]> [901] Zóna törlés.....	45
[377]> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma	35	[804]> [902] WLS kulcs törlés	45
[377]> [012] PSTN késleltetés	35	[804]> [903] Sziréna törlés.....	45
[377]> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között	35	[804]> [904] Repeater törlés.....	45
[377]> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re35	35	[804]> [905] Billentyűzet törlés.....	45
[377]> [015] T-Link várakozás a nyugtára.....	35	[804]> [921] Eszköz csere.....	45
[377]> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló.....	35	[804]> [922] WLSkulcs csere.....	45
[380] Kommunikációs opciók 1.....	35	[804]> [923] Sziréna csere.....	45
[381] Kommunikációs opciók 2.....	35	[804]> [924] Repeater csere.....	45
[382] Kommunikátor opciók 3.....	35	[804]> [925] Billentyűzet csere.....	45
[383] Kommunikátor opciók 4.....	35	[804]> [990] Minden eszköz mutatása.....	45
[384] Kommunikátor tartalék opciók.....	35	[804]> [999] Modul alapra állítása.....	45
[385] Audio modul behallgatási opciók.....	35	[850] GSM térerősség.....	46
[401] Első letöltési opciók kód.....	36	[851] Alternatív kommunikátor.....	46
[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)36	36	[860] Billentyűzet sorszámanak lekérdezése.....	46
[403] A letöltés hozzáférési kódja.....	36	[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás.....	46
[404] Letöltési panel azonosító kód.....	36	[861]..[876] > [000] Partió maszk.....	46
[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő.....	36	[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna).....	46
[406] Csengetések száma válaszadáshoz.....	36	[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő.....	46
[407] SA letöltés hozzáférési kód.....	36	[861]..[876] > [021] Billentyűzet opciók 1.....	47
[410] Automatikus DLS opciók.....	36	[861]..[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 147	47
[410]> [001] Automata DLS kapcsolós opciók.....	36	[861]..[876] > [022] Billentyűzet opciók 2.....	47
[410]> [002] Periodikus DLS napok.....	36	[861]..[876] > [023] Billentyűzet opciók 3.....	47
[410]> [003] Periodikus DLS idő.....	36	[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet (2x16	47
[410]> [007] Késleltetési időablak	36	karakter).....	48
[560] Virtuális bemenetek.....	36	[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése.....	48
[560]> [001]..[032] Virtuális bemenet zónaszáma	36	[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna	48
[601] Napirend programozás 1.....	37	[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna	48
[601]> [10x] Intervallum 1.....	37	[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..12848	48
[601]> [20x] Intervallum 2.....	37	[861]..[876] > [999] Alapra állítás.....	49
[601]> [30x] Intervallum 3.....	37	[899] Minta programozás.....	50
[601]> [40x] Intervallum 4.....	37	[900] Rendszer információ.....	50
[602] Napirend programozás 2.....	38	[900] > [000] Központ verzió	50
[602]> [10x] Intervallum 1.....	38	[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió.....	50
[602]> [20x] Intervallum 2.....	38	[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió.....	50
[602]> [30x] Intervallum 3.....	38	[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió.....	50
[602]> [40x] Intervallum 4.....	38	[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió	50

[900] > [461] HSM2HOST verzió	50	[912] Zóna betanulási teszt.....	50
[900] > [481] HSM2955 verzió	50	[912] > [000] Betanulási teszt idő	50
[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió	50	[912] > [001] Zóna 1-8.....	50
[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió	50	[912] > [002] Zóna 9-16.....	50
[901] Séta teszt.....	50	[912] > [003] Zóna 17-24.....	50
[902] Modul beléptetés/törlés.....	50	[912] > [004] Zóna 25-32.....	50
[902] > [000] Modulok automata beléptetés	50	[912] > [005] Zóna 33-40.....	50
[902] > [001] Modulok beléptetése	50	[912] > [006] Zóna 41-48.....	50
[902] > [002] Slot hozzárendelése	50	[912] > [007] Zóna 49-56.....	50
[902] > [003] Slot módosítása	50	[912] > [008] Zóna 57-64.....	50
[902] > [101] Billentyűzet törlése.....	50	[912] > [009] Zóna 65-72.....	51
[902] > [102] HSM2108 törlése	50	[912] > [010] Zóna 73-80.....	51
[902] > [103] HSM2208 törlése	50	[912] > [011] Zóna 81-88.....	51
[902] > [106] HSM2HOST törlése	50	[912] > [012] Zóna 89-96.....	51
[902] > [108] HSM2955.....	50	[912] > [013] Zóna 97-104.....	51
[902] > [109] HSM2300 törlése	50	[912] > [014] Zóna 105-112.....	51
[902] > [110] HSM2204 törlése	50	[912] > [015] Zóna 113-120.....	51
[903] Modulok lekérdezése.....	50	[912] > [015] Zóna 121-128.....	51
[903] > [000] Minden modul megnézés	50	[982] Akkumulátor beállítás	51
[903] > [101] Billentyűzet	50	[982] > [000] Panel akkumulátor.....	51
[903] > [102] HSM2108.....	50	[982] > [010] HSM2204 akkumulátor	51
[903] > [103] HSM2208.....	50	[982] > [020] HSM2300 akkumulátor	51
[903] > [106] HSM2HOST.....	50	[989] Mester kód visszaállítása	51
[903] > [108] HSM2955.....	50	[990] Telepítői kizárás	51
[903] > [109] HSM2300.....	50	[991] Billentyűzet.....	51
[903] > [110] HSM2204.....	50	[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16	51
[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje.....	50	[991] > [999] Minden billentyűzet.....	51
[904] > [001]..[128] Zóna 1..128	50	[993] Alternatív kommunikátor	51
[904] > [521]..[528] Repeater 1..8	50	[996] HSM2HOST.....	51
[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16.....	50	[998] HSM2955.....	51
[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32.....	50	[999] Rendszer.....	51
[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16... 50			

1. fejezet - Billentyűzeti címkék programozása

[000] Címke programozás

[000]> [000] Nyelvválasztás

Gyári érték: 01 A beállítható érték: 01-29.A jellemző értékek:01 - Angol; 10 - Német; 19 - Magyar

Egyéb értékek megtekinthetők az eredeti leírásban.

Megjegyzés: Miután megváltoztatta a nyelvet, azonnal lépjen be a címkék gyári alapra állításába a Szekció [999]-be és írja a telepítési kódot, majd ismét a [999]-et, így minden címke gyári alapra áll az adott nyelven. Érvénytelen szám programozása az alapértelmezett 01 - Angol nyelv kerül betöltésre.

[000]> [001] Zóna címkék

[000]> [001]> [001]..[128] Zóna címke 1..128 zóna (2x14 karakter)

Gyári érték: „Zone 1” – „Zone 128”

Gyári érték: „Zóna 1” – „Zóna 128”

[000]> [051] Zóna szabotázs címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Tamper”

Gyári érték: „Zóna szabotázs”

[000]> [052] Zóna hiba címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Fault”

Gyári érték: „Zóna hiba”

[000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter)

Gyári érték: „CO alarm”

Gyári érték: „CO riasztás”

[000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter)

Gyári érték: „Fire Alarm”

Gyári érték: „Tűz riasztás”

[000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter)

Gyári érték: „System Has”

„Failed to Arm”

Gyári érték: „A rendszer”

„nem élesíthető”

[000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter)

Gyári érték: „Alarm Occurred”

„While Armed <>”

Gyári érték: „Riasztás történt”

„élesítés alatt”

[000]> [100] Rendszer címke (14 karakter)

Gyári érték: „System Area”

Gyári érték: „Rendsz terület”

[000]> [101] Partíció 1 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

Gyári érték: „Partíció 1”

[000]> [102] Partíció 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”

Gyári érték: „Partíció 2”

[000]> [103] Partíció 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”

Gyári érték: „Partíció 3”

[000]> [104] Partíció 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”

Gyári érték: „Partíció 4”

[000]> [105] Partíció 5 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”

Gyári érték: „Partíció 5”

[000]> [106] Partíció 6 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”

Gyári érték: „Partíció 6”

[000]> [107] Partíció 7 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 7”

Gyári érték: „Partíció 7”

[000]> [108] Partíció 8 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 8”

Gyári érték: „Partíció 8”

[000]> [201] Partíció 1 kimeneti parancs

[000]> [201]> [001] Partíció 1 kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

„Command O/P 1”

Gyári érték: „Partíció 1”

„Parancs kimen1”

[000]> [201]> [002] Partíció 1 kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

„Command O/P 2”

Gyári érték: „Partíció 1”

„Parancs kimen2”

[000]> [201]> [003] Partíció 1 kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

„Command O/P 3”

Gyári érték: „Partíció 1”

„Parancs kimen3”

[000]> [201]> [004] Partíció 1 kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

„Command O/P 4”

Gyári érték: „Partíció 1”

„Parancs kimen4”

[000]> [202] Partíció 2 kimeneti parancs**[000]> [202]> [001] Partíció 2 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték: „Partition 2”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 2”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [202]> [002] Partíció 2 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 2”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [202]> [003] Partíció 2 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték: „Partíció 2”	
„Parancs kimen3”	

[000]> [202]> [004] Partíció 2 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték: „Partíció 2”	
„Parancs kimen4”	

[000]> [203] Partíció 3 kimeneti parancs**[000]> [203]> [001] Partíció 3 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték: „Partition 3”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 3”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [203]> [002] Partíció 3 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 3”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [203]> [003] Partíció 3 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték: „Partíció 3”	
„Parancs kimen3”	

[000]> [203]> [004] Partíció 3 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték: „Partíció 3”	
„Parancs kimen4”	

[000]> [204] Partíció 4 kimeneti parancs**[000]> [204]> [001] Partíció 4 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték: „Partition 4”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 4”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [204]> [002] Partíció 4 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 4”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [204]> [003] Partíció 4 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték: „Partíció 4”	
„Parancs kimen3”	

[000]> [204]> [004] Partíció 4 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték: „Partíció 4”	
„Parancs kimen4”	

[000]> [205] Partíció 5 kimeneti parancs**[000]> [205]> [001] Partíció 5 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték: „Partition 5”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 5”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [205]> [002] Partíció 5 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 5”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [205]> [003] Partíció 5 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”	
„Command O/P 3”	
Gyári érték: „Partíció 5”	
„Parancs kimen3”	

[000]> [205]> [004] Partíció 5 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”	
„Command O/P 4”	
Gyári érték: „Partíció 5”	
„Parancs kimen4”	

[000]> [206] Partíció 6 kimeneti parancs**[000]> [206]> [001] Partíció 6 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték: „Partition 6”	
„Command O/P 1”	
Gyári érték: „Partíció 6”	
„Parancs kimen1”	

[000]> [206]> [002] Partíció 6 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”	
„Command O/P 2”	
Gyári érték: „Partíció 6”	
„Parancs kimen2”	

[000]> [206]> [003] Partíció 6 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

[illegible]

[000]> [206]> [004] Partíció 6 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:	"Partitio 6"
	"Command O/P 4"
Gyári érték:	"Partició 6"
	"Parancs kimen4"

[000]> [207] Partíció 7 kimeneti parancs

[000]> [207]> [001] Partíció 7 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

[illegible]

[000]> [207]> [002] Partíció 7 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:	"Partition 7"
	"Command O/P 2"
Gyári érték:	"Partíció 7"
	"Parancs kimenet"

[000]> [207]> [003] Partíció 7 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

[illegible]

[000]> [207]> [004] Partíció 7 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

[illegible]

[000]> [208] Partíció 8 kimeneti parancs

[000]> [208]> [001] Partíció 8 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:	"Partition 8"
	"Command O/P 1"
Gyári érték:	"Partíció 8"
	"Parancs kimen1"

[000]> [208]> [002] Partíció 8 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

[illegible]

[000]> [208]> [003] Partíció 8 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

[illegible]

[000]> [208]> [004] Partíció 8 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:	"Partition 8"
	"Command O/P 4"
Gyári érték:	"Partíció 8"
	"Parancs kimenet 4"

[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter)

[illegible]

[000]> [602] Napirend 2 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 2”

[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter)

[illegible]

[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter)

[illegible]

[000]> [801] Billentyűzet címkék**[000]> [801]> [001] Billentyűzet 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Keypad 1"														
Gyári érték:,Kezelő 1"														

[000]> [801]> [002] Billentyűzet 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 2"														
Gyári érték:,Kezelő 2"														

[000]> [801]> [003] Billentyűzet 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 3"														
Gyári érték:,Kezelő 3"														

[000]> [801]> [004] Billentyűzet 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 4"														
Gyári érték:,Kezelő 4"														

[000]> [801]> [005] Billentyűzet 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 5"														
Gyári érték:,Kezelő 5"														

[000]> [801]> [006] Billentyűzet 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 6"														
Gyári érték:,Kezelő 6"														

[000]> [801]> [007] Billentyűzet 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 7"														
Gyári érték:,Kezelő 7"														

[000]> [801]> [008] Billentyűzet 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 8"														
Gyári érték:,Kezelő 8"														

[000]> [801]> [009] Billentyűzet 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 9"														
Gyári érték:,Kezelő 9"														

[000]> [801]> [010] Billentyűzet 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 10"														
Gyári érték:,Kezelő 10"														

[000]> [801]> [011] Billentyűzet 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 11"														
Gyári érték:,Kezelő 11"														

[000]> [801]> [012] Billentyűzet 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 12"														
Gyári érték:,Kezelő 12"														

[000]> [801]> [013] Billentyűzet 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 13"														
Gyári érték:,Kezelő 13"														

[000]> [801]> [014] Billentyűzet 14 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 14"														
Gyári érték:,Kezelő 14"														

[000]> [801]> [015] Billentyűzet 15 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 15"														
Gyári érték:,Kezelő 15"														

[000]> [801]> [016] Billentyűzet 16 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 16"														
Gyári érték:,Kezelő 16"														

[000]> [802] Zónabővítő címkék**[000]> [802]> [001] Zónabővítő 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Zone Exp. 1"														
Gyári érték:,Zónabővítő1"														

[000]> [802]> [002] Zónabővítő 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 2"														
Gyári érték:,Zónabővítő2"														

[000]> [802]> [003] Zónabővítő 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 3"														
Gyári érték:,Zónabővítő3"														

[000]> [802]> [004] Zónabővítő 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 4"														
Gyári érték:,Zónabővítő4"														

[000]> [802]> [005] Zónabővítő 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 5"														
Gyári érték:,Zónabővítő5"														

[000]> [802]> [006] Zónabővítő 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 6"														
Gyári érték:,Zónabővítő6"														

[000]> [802]> [007] Zónabővítő 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 7"														
Gyári érték:,Zónabővítő7"														

[000]> [802]> [008] Zónabővítő 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 8"														
Gyári érték:,Zónabővítő8"														

[000]> [802]> [009] Zónabővítő 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 9"														
Gyári érték:,Zónabővítő9"														

[000]> [802]> [010] Zónabővítő 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 10"														
Gyári érték:,Zónabővítő10"														

[000]> [802]> [011] Zónabővítő 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 11"														
Gyári érték:,Zónabővítő11"														

[000]> [802]> [012] Zónabővítő 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 12"														
Gyári érték:,Zónabővítő12"														

[000]> [802]> [013] Zónabővítő 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 13"														
Gyári érték:,Zónabővítő13"														

[000]> [802]> [014] Zónabővítő 14 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 14”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Zónabővítő14”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [802]> [015] Zónabővítő 15 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Exp. 15”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Zónabővítő15”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803] HSM2208 címkék**[000]> [803]> [001] HSM2208 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték: „Output Exp. 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [002] HSM2208 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [003] HSM2208 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [004] HSM2208 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [005] HSM2208 5 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 5”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 5”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [006] HSM2208 6 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 6”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 6”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [007] HSM2208 7 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 7”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 7”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [008] HSM2208 8 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 8”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 8”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [009] HSM2208 9 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 9”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 9”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [010] HSM2208 10 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 10”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 10”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [011] HSM2208 11 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 11”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 11”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [012] HSM2208 12 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 12”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 12”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [013] HSM2208 13 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 13”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 13”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [014] HSM2208 14 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 14”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 14”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [015] HSM2208 15 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 15”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 15”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [803]> [016] HSM2208 16 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Output Exp. 16”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Kimenet bőv 16”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter)

Gyári érték: „PowerG Host”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „PowerG Host”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Audio module”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Audio modul”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [809] HSM2300 címkék**[000]> [809]> [001] HSM2300 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték: „Power Supply 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Tápegység 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [809]> [002] HSM2300 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Power Supply 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Tápegység 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [809]> [003] HSM2300 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Power Supply 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Tápegység 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [809]> [004] HSM2300 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Power Supply 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Tápegység 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [810] HSM2204 címkék**[000]> [810]> [001] HSM2204 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték: „4 O/P Exp. 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „4 Kim.böv. 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [810]> [002] HSM2204 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „4 O/P Exp. 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „4 Kim.böv. 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [810]> [003] HSM2204 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „4 O/P Exp. 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „4 Kim.böv. 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [810]> [004] HSM2204 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „4 O/P Exp. 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „4 Kim.böv. 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke(14 karakter)

Gyári érték: „Alternate Comm”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Alt. Komm”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820] Hangjelző címkék**[000]> [820]> [001] Hangjelző 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 1"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 1"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [002] Hangjelző 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 2"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 2"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [003] Hangjelző 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 3"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 3"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [004] Hangjelző 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 4"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 4"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [005] Hangjelző 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 5"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 5"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [006] Hangjelző 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 6"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 6"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [007] Hangjelző 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 7"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 7"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [008] Hangjelző 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 8"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 8"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [009] Hangjelző 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 9"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 9"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [010] Hangjelző 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 10"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 10"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [011] Hangjelző 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 11"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 11"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [012] Hangjelző 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 12"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 12"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [013] Hangjelző 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 13"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 13"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [014] Hangjelző 14 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 14"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 14"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [015] Hangjelző 15 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 15"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 15"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [820]> [016] Hangjelző 16 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Siren 16"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Sziréna 16"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [821] Repeater címkék**[000]> [821]> [001] Repeater 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 1"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Repeater 1"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [821]> [002] Repeater 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 2"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Repeater 2"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [821]> [003] Repeater 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 3"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Repeater 3"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [821]> [004] Repeater 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 4"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Repeater 4"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [821]> [005] Repeater 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 5"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Repeater 5"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [821]> [006] Repeater 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 6"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Repeater 6"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [821]> [007] Repeater 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 7"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Repeater 7"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [821]> [008] Repeater 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Repeater 8"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Gyári érték:,Repeater 8"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása

Ismét adja meg a [Telepítői kód][999]-et.

2. fejezet - Zóna programozás

[001] Zóna típusok

000 A zóna nincs használva

001 1. késleltetett

002 2. késleltetett

003 Azonnali

004 Követő

005 Követő Otthonmaradó/Távozó

006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó

007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)

008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)

009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó

010 Követő késleltetett

011 Nappali

012 Éjszakai

016 Utolsó ajtó

017 24 órás Behatolás

018 24 órás sziréna / csipogó

023 24 órás Felügyelt

024 24 órás Felügyelt csipogó

025 Auto ellenőrzött tűz

027 Tűz felügyeleti

040 24 órás Gáz

041 24 órás CO (vezetékes)

042 24 órás Támadás (holdup)

043 24 órás Támadás (Pánik)

045 24 órás Hő

046 24 órás Orvosi

047 24 órás Segélykérő

048 24 órás Sprinkler

049 24 órás Vízmérés

051 24 órás Kapcsolt szabotázs

052 24 órás nem riasztó

056 24 órás magas hőmérséklet

057 24 órás alacsony hőmérséklet

060 24 órás Szabotázs

066 Impulzusos kulcsos kapcsoló

067 Kétállású kulcsos kapcsoló

068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló

069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló

071 Ajtócsengő

072 Élesítési zóna

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [001]-es szekcióban. Partícióhoz rendelés [201]-[208]-ös szekcióban.

[001]> [001]-[128] Zóna 1..128 típusa

Gyári érték: 000

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

Zóna 001	[][]
Zóna 002	[][]
Zóna 003	[][]
Zóna 004	[][]
Zóna 005	[][]
Zóna 006	[][]
Zóna 007	[][]
Zóna 008	[][]
Zóna 009	[][]
Zóna 010	[][]
Zóna 011	[][]
Zóna 012	[][]
Zóna 013	[][]
Zóna 014	[][]
Zóna 015	[][]
Zóna 016	[][]

HS2064/HS2128

Zóna 033	[][]
Zóna 034	[][]
Zóna 035	[][]
Zóna 036	[][]
Zóna 037	[][]
Zóna 038	[][]
Zóna 039	[][]
Zóna 040	[][]
Zóna 041	[][]
Zóna 042	[][]
Zóna 043	[][]
Zóna 044	[][]
Zóna 045	[][]
Zóna 046	[][]
Zóna 047	[][]
Zóna 048	[][]

HS2128

Zóna 065	[][]
Zóna 066	[][]
Zóna 067	[][]
Zóna 068	[][]
Zóna 069	[][]
Zóna 070	[][]
Zóna 071	[][]
Zóna 072	[][]
Zóna 073	[][]
Zóna 074	[][]
Zóna 075	[][]
Zóna 076	[][]
Zóna 077	[][]
Zóna 078	[][]
Zóna 079	[][]
Zóna 080	[][]

HS2128

Zóna 097	[][]
Zóna 098	[][]
Zóna 099	[][]
Zóna 100	[][]
Zóna 101	[][]
Zóna 102	[][]
Zóna 103	[][]
Zóna 104	[][]
Zóna 105	[][]
Zóna 106	[][]
Zóna 107	[][]
Zóna 108	[][]
Zóna 109	[][]
Zóna 110	[][]
Zóna 111	[][]
Zóna 112	[][]

HS2032/HS2064/HS2128

Zóna 017	[][]
Zóna 018	[][]
Zóna 019	[][]
Zóna 020	[][]
Zóna 021	[][]
Zóna 022	[][]
Zóna 023	[][]
Zóna 024	[][]
Zóna 025	[][]
Zóna 026	[][]
Zóna 027	[][]
Zóna 028	[][]
Zóna 029	[][]
Zóna 030	[][]
Zóna 031	[][]
Zóna 032	[][]

HS2064/HS2128

Zóna 049	[][]
Zóna 050	[][]
Zóna 051	[][]
Zóna 052	[][]
Zóna 053	[][]
Zóna 054	[][]
Zóna 055	[][]
Zóna 056	[][]
Zóna 057	[][]
Zóna 058	[][]
Zóna 059	[][]
Zóna 060	[][]
Zóna 061	[][]
Zóna 062	[][]
Zóna 063	[][]
Zóna 064	[][]

HS2128

Zóna 081	[][]
Zóna 082	[][]
Zóna 083	[][]
Zóna 084	[][]
Zóna 085	[][]
Zóna 086	[][]
Zóna 087	[][]
Zóna 088	[][]
Zóna 089	[][]
Zóna 090	[][]
Zóna 091	[][]
Zóna 092	[][]
Zóna 093	[][]
Zóna 094	[][]
Zóna 095	[][]
Zóna 096	[][]

HS2128

Zóna 113	[][]
Zóna 114	[][]
Zóna 115	[][]
Zóna 116	[][]
Zóna 117	[][]
Zóna 118	[][]
Zóna 119	[][]
Zóna 120	[][]
Zóna 121	[][]
Zóna 122	[][]
Zóna 123	[][]
Zóna 124	[][]
Zóna 125	[][]
Zóna 126	[][]
Zóna 127	[][]
Zóna 128	[][]

[002] Zóna attribútumok:**[002]> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma**

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Attribútum:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I: Hangos H: Csendes	I: Folyamatos H: Szaggatott	I: Ajtócsengő H: Nem	I: Kiküldhető H: Nem	I: Kényszerített H: Nem	I: Riasztás számláló H: Nem	I: Átviteli késleltetés H: Nem	I: Betörés ellenőrzés H: Nem	I: NC lezárás H: Nem	I: EOL lezárás H: Nem	I: DEOL lezárás H: Nem	I: Gyors hurok idő H: Normál	I: 2 irányú audió ind. H: Nem	I: Támadás ellenőrz. H: Nem
Zóna típus														
000 A zóna nincs használva	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
001 1. késleltetett	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
002 2. késleltetett	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
003 Azonnali	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
004 Követő	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
005 Követő Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	I	I	I	I	H	H	H	H	H	H
006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	I	I	I	I	H	H	H	H	H	H
007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
010 Követő késleltetett	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
011 Nappali	I	I	H	I	I	I	H	I	H	H	H	H	H	H
012 Éjszakai	I	I	I	I	I	H	H	I	H	H	H	H	H	H
016 Utolsó ajtó	I	I	H	I	I	I	I	I	H	H	H	H	H	H
017 24 órás behatolás	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
018 24 órás sziréna / csipogó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
023 24 órás Felügyelt	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
024 24 órás Felügyelt csipogó	H	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
025 Auto ellenőrzött tűz	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
027 Tűz felügyeleti	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
040 24 órás Gáz	I	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
041 24 órás CO (vezetékes)	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
042 24 órás Támadás (holdup)	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	I
043 24 órás Támadás (Pánik)	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
045 24 órás Hő	I	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H
046 24 órás Orvosi	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
047 24 órás Segélykérő	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
048 24 órás Sprinkler	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
049 24 órás Vízőmlés	I	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
051 24 órás Kapcsolt szabotázs	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
052 24 órás nem riasztó	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
056 24 órás magas hőmérséklet	I	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
057 24 órás alacsony hőmérséklet	I	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
060 24 órás Szabotázs	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
066 Impulzusos kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
067 Kétállású kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
071 Ajtócsengő	H	H	I	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
072 Élesítési zóna	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:															
[002]> [001]	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [002]	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [003]	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [004]	4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [005]	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [006]	6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [007]	7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [008]	8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [009]	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [010]	10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [011]	11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [012]	12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [013]	13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [014]	14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [015]	15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [016]	16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2032/HS2064/HS2128:															
[002]> [017]	17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [018]	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [019]	19	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [020]	20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [021]	21	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [022]	22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [023]	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [024]	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [025]	25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [026]	26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [027]	27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [028]	28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [029]	29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [030]	30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [031]	31	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[002]> [032]	32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3. fejezet - Rendszer idők

[005] Rendszer idők

[005]> [000] Rendszer idők

Sziréna idő percben (összes partícióra)

Gyári érték: 004 [] [] [] [] Érvényes beírás 001-255 perc

Sziréna késleltetési időzítő

Gyári érték: 000 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 perc

Betörés ellenőrzési időzítő

Gyári érték: 060 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 másodperc/perc

Támadás ellenőrzési időzítő

Gyári érték: 008 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 óra

Zóna hurokidő

Gyári érték: 025 [] [] [] [] Érvényes beírás 003-255 (X10 ms, gyári 250 ms)

Óra állítás

Gyári érték: 060 [] [] [] [] Érvényes érték: 000-120 másodperc

[005]> [001]..[008] Partíció 1..8 idők

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:

[005]> [001] Partíció 1 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

HS2032/HS2064/HS2128: [005]> [003] Partíció 3 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

HS2064/HS2128:

[005]> [005] Partíció 5 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 7 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [901]/[902] Nyári/Téli időszámítás átállás

[005]> [901] Nyári időszámítás átállás (előreállítás)

Gyári Beállított

003 [] [] [] [] Hónap

005 [] [] [] [] Hét

000 [] [] [] [] Nap

001 [] [] [] [] Óra

001 [] [] [] [] Növelés

[005]> [002] Partíció 2 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [004] Partíció 4 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [006] Partíció 6 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 8 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [902] Téli időszámítás átállás (visszaállítás)

Gyári Beállított

010 [] [] [] [] Hónap

005 [] [] [] [] Hét

000 [] [] [] [] Nap

001 [] [] [] [] Óra

001 [] [] [] [] Csökkentés

4. fejezet - Hozzáférési kódok

[006] Hozzáférési kódok

[006]> [001] Telepítői kód

Gyári érték: 5555(55) [] [] [] [] [] []

[006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!

Gyári érték: 1234(56) [] [] [] [] [] []

Megjegyzés: Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot. Ebben az esetben egy speciális telepítői funkcióval állítható vissza a mesterkód a gyári alapértékre:

[989][Telepítői kód][989].

[006]> [003] Szerviz kód

Gyári érték: AAAA(00) [] [] [] [] [] []

[006]> [004] Ór kód

Gyári érték: AAAA(00) [] [] [] [] [] []

[006]> [005] Kód verzió

Gyári érték: 000 [] [] [] (000-255)

5.fejezet - PGM kimenetek programozása

[007] PGM partícióhoz rendelés

[007]> [000] Bell sziréna kimenet partícióhoz rendelése

PGM	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
000		[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]

[007]> [001]..[164] PGM kimenetek partícióhoz rendelése

PGM	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 panelen:									
001		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
002		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2064/HS2128 panelen:									
003		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
004		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#1:									
005		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
006		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
007		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
008		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2064/HS2128 HSM2204#2:									
009		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
010		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
011		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
012		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2064/HS2128 HSM2204#3:									
013		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
014		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
015		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
016		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2064/HS2128 HSM2204#4:									
017		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
018		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
019		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
020		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Későbbi felhasználásra:									
021		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
022		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
023		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
024		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
025		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
026		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
027		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
028		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
029		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
030		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
031		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
032		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
033		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
034		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
035		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
036		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#1:									
037		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
038		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
039		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
040		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
041		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
042		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
043		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
044		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#2:									
045		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
046		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
047		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
048		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
049		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
050		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
051		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
052		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:									
053		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
054		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
055		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
056		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
057		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
058		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
059		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
060		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#4:									
061		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
062		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
063		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
064		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
065		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
066		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
067		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
068		[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2064/HS2128 HSM2204#5:

069	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
070	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
071	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
072	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
073	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
074	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
075	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
076	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2064/HS2128 HSM2204#6:

077	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
078	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
079	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
080	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
081	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
082	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
083	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
084	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2064/HS2128 HSM2204#7:

085	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
086	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
087	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
088	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
089	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
090	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
091	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
092	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2064/HS2128 HSM2204#8:

093	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
094	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
095	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
096	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
097	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
098	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
099	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
100	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2128 HSM2204#9:

101	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
102	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
103	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
104	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
105	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
106	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
107	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
108	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2128 HSM2204#10:

109	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
110	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
111	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
112	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
113	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
114	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
115	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
116	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2128 HSM2204#11:

117	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
118	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
119	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
120	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
121	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
122	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
123	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
124	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2128 HSM2204#12:

125	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
126	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
127	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
128	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
129	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
130	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
131	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
132	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2128 HSM2204#13:

133	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
134	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
135	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
136	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
137	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
138	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
139	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
140	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2128 HSM2204#14:

141	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
142	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
143	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
144	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
145	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
146	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
147	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
148	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2128 HSM2204#15:

149	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
150	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
151	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
152	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
153	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
154	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
155	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
156	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HS2128 HSM2204#16:

157	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
158	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
159	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
160	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
161	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
162	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
163	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
164	[BE]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[008] PGM időzítés**[008]> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Perc	Másodperc

[008]> [001]..[164] PGM kimenetek időzítése

Gyári érték: 005Érvényes beírás 001-255 perc

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 panelen:

HS2064/HS2128 panelen:

PGM 001	PGM 002	PGM 003	PGM 004
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#1:			
PGM 005	PGM 006	PGM 007	PGM 008
HS2064/HS2128 HSM2204#2:			
PGM 009	PGM 010	PGM 011	PGM 012
HS2064/HS2128 HSM2204#3:			
PGM 013	PGM 014	PGM 015	PGM 016
HS2064/HS2128 HSM2204#4:			
PGM 017	PGM 018	PGM 019	PGM 020
Későbbi felhasználásra:			
PGM 021	PGM 022	PGM 023	PGM 024
PGM 025	PGM 026	PGM 027	PGM 028
PGM 029	PGM 030	PGM 031	PGM 032
PGM 033	PGM 034	PGM 035	PGM 036
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#1:			
PGM 037	PGM 038	PGM 039	PGM 040
PGM 041	PGM 042	PGM 043	PGM 044
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#2:			
PGM 045	PGM 046	PGM 047	PGM 048
PGM 049	PGM 050	PGM 051	PGM 052
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:			
PGM 053	PGM 054	PGM 055	PGM 056
PGM 057	PGM 058	PGM 059	PGM 060
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#4:			
PGM 061	PGM 062	PGM 063	PGM 064
PGM 065	PGM 066	PGM 067	PGM 068
HS2064/HS2128 HSM2204#5:			
PGM 069	PGM 070	PGM 071	PGM 072
PGM 073	PGM 074	PGM 075	PGM 076
HS2064/HS2128 HSM2204#6:			
PGM 077	PGM 078	PGM 079	PGM 080
PGM 081	PGM 082	PGM 083	PGM 084
HS2064/HS2128 HSM2204#7:			
PGM 085	PGM 086	PGM 087	PGM 088
PGM 089	PGM 090	PGM 091	PGM 092
HS2064/HS2128 HSM2204#8:			
PGM 093	PGM 094	PGM 095	PGM 096
PGM 097	PGM 098	PGM 099	PGM 100
HS2128 HSM2204#9:			
PGM 101	PGM 102	PGM 103	PGM 104
PGM 105	PGM 106	PGM 107	PGM 108
HS2128 HSM2204#10:			
PGM 109	PGM 110	PGM 111	PGM 112
PGM 113	PGM 114	PGM 115	PGM 116
HS2128 HSM2204#11:			
PGM 117	PGM 118	PGM 119	PGM 120
PGM 121	PGM 122	PGM 123	PGM 124
HS2128 HSM2204#12:			
PGM 125	PGM 126	PGM 127	PGM 128
PGM 129	PGM 130	PGM 131	PGM 132
HS2128 HSM2204#12:			
PGM 133	PGM 134	PGM 135	PGM 136
PGM 137	PGM 138	PGM 139	PGM 140
HS2128 HSM2204#14:			
PGM 141	PGM 142	PGM 143	PGM 144
PGM 145	PGM 146	PGM 147	PGM 148
HS2128 HSM2204#15:			
PGM 149	PGM 150	PGM 151	PGM 152
PGM 153	PGM 154	PGM 155	PGM 156
HS2128 HSM2204#16:			
PGM 157	PGM 158	PGM 159	PGM 160
PGM 161	PGM 162	PGM 163	PGM 164

[009] PGM típusok**[009]> [001]..[164] PGM típusok**

100 Nem használt	129 Partióció állapot riasztási memória	200 Zónakövető
101 Betörés és Tűz sziréna	132 Támadás (Holdup)	201 Zónakövető Zóna 1-8
102 Késleltetett betörés és tűz	134 24 órás csendes bemenet (PGM2)	202 Zónakövető Zóna 9-16
103 Érzékelő újraindítás [*][7][2]	135 24 órás hangos bemenet (PGM2)	203 Zónakövető Zóna 17-24
104 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)	146 Tűz és riasztás	204 Zónakövető Zóna 25-32
109 Kisegítő impulzus	147 Kísóff	205 Zónakövető Zóna 33-40
111 Billentyűzet hangjelzőjét követő	148 Indító föld impulzus	206 Zónakövető Zóna 41-48
114 Élesítésre kész/Üzemkész	149 Alternatív kommunikátor	207 Zónakövető Zóna 49-56
115 Élesített állapot	155 Rendszer hiba	208 Zónakövető Zóna 57-64
116 Távozó élesítés	156 Rendszer esemény	209 Zónakövető Zóna 65-72
117 Otthonmaradó élesítés	157 Rendszer szabotázs	210 Zónakövető Zóna 73-80
120 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül	161 DC hiba	211 Zónakövető Zóna 81-88
121 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])	165 Proximity tag használat	212 Zónakövető Zóna 89-96
122 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])	175 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés	213 Zónakövető Zóna 97-104
123 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])	176 Távoli működtetés (DLS)	214 Zónakövető Zóna 105-112
124 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])	184 Nyitás riasztás után	215 Zónakövető Zóna 113-120
		216 Zónakövető Zóna 121-128

Gyári érték:	PGM 1: 121	PGM 2: 156	PGM 3 ..164: 101				
PGM 001	PGM 002	PGM 003	PGM 004				
PGM 005	PGM 006	PGM 007	PGM 008				
PGM 009	PGM 010	PGM 011	PGM 012				
PGM 013	PGM 014	PGM 015	PGM 016				
PGM 017	PGM 018	PGM 019	PGM 020				
PGM 021	PGM 022	PGM 023	PGM 024				
PGM 025	PGM 026	PGM 027	PGM 028				
PGM 029	PGM 030	PGM 031	PGM 032				
PGM 033	PGM 034	PGM 035	PGM 036				
PGM 037	PGM 038	PGM 039	PGM 040				
PGM 041	PGM 042	PGM 043	PGM 044				
PGM 045	PGM 046	PGM 047	PGM 048				
PGM 049	PGM 050	PGM 051	PGM 052				
PGM 053	PGM 054	PGM 055	PGM 056				

PGM 057	☐	☐	PGM 058	☐	☐	PGM 059	☐	☐	PGM 060	☐	☐
PGM 061	☐	☐	PGM 062	☐	☐	PGM 063	☐	☐	PGM 064	☐	☐
PGM 065	☐	☐	PGM 066	☐	☐	PGM 067	☐	☐	PGM 068	☐	☐
PGM 069	☐	☐	PGM 070	☐	☐	PGM 071	☐	☐	PGM 072	☐	☐
PGM 073	☐	☐	PGM 074	☐	☐	PGM 075	☐	☐	PGM 076	☐	☐
PGM 077	☐	☐	PGM 078	☐	☐	PGM 079	☐	☐	PGM 080	☐	☐
PGM 081	☐	☐	PGM 082	☐	☐	PGM 083	☐	☐	PGM 084	☐	☐
PGM 085	☐	☐	PGM 086	☐	☐	PGM 087	☐	☐	PGM 088	☐	☐
PGM 089	☐	☐	PGM 090	☐	☐	PGM 091	☐	☐	PGM 092	☐	☐
PGM 093	☐	☐	PGM 094	☐	☐	PGM 095	☐	☐	PGM 096	☐	☐
PGM 097	☐	☐	PGM 098	☐	☐	PGM 099	☐	☐	PGM 100	☐	☐
PGM 101	☐	☐	PGM 102	☐	☐	PGM 103	☐	☐	PGM 104	☐	☐
PGM 105	☐	☐	PGM 106	☐	☐	PGM 107	☐	☐	PGM 108	☐	☐
PGM 109	☐	☐	PGM 110	☐	☐	PGM 111	☐	☐	PGM 112	☐	☐
PGM 113	☐	☐	PGM 114	☐	☐	PGM 115	☐	☐	PGM 116	☐	☐
PGM 117	☐	☐	PGM 118	☐	☐	PGM 119	☐	☐	PGM 120	☐	☐
PGM 121	☐	☐	PGM 122	☐	☐	PGM 123	☐	☐	PGM 124	☐	☐
PGM 125	☐	☐	PGM 126	☐	☐	PGM 127	☐	☐	PGM 128	☐	☐
PGM 129	☐	☐	PGM 130	☐	☐	PGM 131	☐	☐	PGM 132	☐	☐
PGM 133	☐	☐	PGM 134	☐	☐	PGM 135	☐	☐	PGM 136	☐	☐
PGM 137	☐	☐	PGM 138	☐	☐	PGM 139	☐	☐	PGM 140	☐	☐
PGM 141	☐	☐	PGM 142	☐	☐	PGM 143	☐	☐	PGM 144	☐	☐
PGM 145	☐	☐	PGM 146	☐	☐	PGM 147	☐	☐	PGM 148	☐	☐
PGM 149	☐	☐	PGM 150	☐	☐	PGM 151	☐	☐	PGM 152	☐	☐
PGM 153	☐	☐	PGM 154	☐	☐	PGM 155	☐	☐	PGM 156	☐	☐
PGM 157	☐	☐	PGM 158	☐	☐	PGM 159	☐	☐	PGM 160	☐	☐
PGM 161	☐	☐	PGM 162	☐	☐	PGM 163	☐	☐	PGM 164	☐	☐

[010] PGM attribútumok**[010]> [000] Bell sziréna kimenet attribútumok**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE ☐	Tűz riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
2	BE ☐	CO riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
3	BE ☐	Betörés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
4	BE ☐	24 órás vízőmlés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
5	BE ☐	Sziréna hangjelzések - csippantások	Nem aktiválja a kimenetet
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra	

[010]> [001]..[164] PGM kimenet attribútum

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

PGM típus	Megnevezés	Gyári	Attribútum
100	Nem használt	--	--
101	Betörés és Tűz sziréna	BE	1 Valós kimenet
102	Késleltetett betörés és tűz	BE	1 Valós kimenet
103	Érzékelő újraindítás [*][7][2]	BE	1 Valós kimenet
104	2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)	KI	3 Felhasználói kód szükséges
109	Kisegítő impulzus	BE	1 Valós kimenet
111	Billentyűzet hangjelzőjét követő	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	9 Belépési késleltetés
		BE	10 Kilépési késleltetés
		BE	11 Ajtócsengő
		BE	12 Billentyűzet csipogó zóna riasztás
		BE	13 Hangos kilépési hiba
		BE	14 Automata élesítés előriasztás
114	Élesítésre kész/Üzemkész	BE	1 Valós kimenet
115	Élesített állapot	BE	1 Valós kimenet
116	Távozo élesítés	BE	1 Valós kimenet
117	Otthonmaradó élesítés	BE	1 Valós kimenet
120	Távozo élesítés kiiktatott zóna nélkül	BE	1 Valós kimenet
121	Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
122	Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
123	Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
124	Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
129	Partíció állapot riasztási memória	BE	1 Valós kimenet
132	Támadás (Holdup)	BE	1 Valós kimenet
134	24 órás csendes bemenet (PGM2)	--	--
135	24 órás hangos bemenet (PGM2)	--	--
146	TLM és riasztás	BE	1 Valós kimenet
147	Kissoff	BE	1 Valós kimenet
148	Indító föld impulzus	BE	1 Valós kimenet
149	Alternatív kommunikátor	BE	1 Valós kimenet
		BE	2 Időzített
		KI	4 Tűz esemény
		KI	5 Pánik esemény
		KI	6 Betörés esemény
		KI	7 Nyitás / zárás esemény
		KI	8 Zóna automata kiiktatás
		KI	9 Orvosi esemény
		KI	10 Betörés ellenőrzött
		KI	11 Nyitás riasztás után
		KI	12 Vészhelyzeti esemény
		KI	13 Kényszerített esemény
		KI	14 Támadás ellenőrzött

155 Rendszer hiba	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	4 Szerviz szükséges hibák
	BE	5 Idő elvesztése
	BE	6 DC hiba
	BE	7 Busz feszültség
	BE	8 AC hiba
	BE	9 Eszköz hiba
	BE	10 Eszköz alacsony elem
	BE	11 Eszköz szabotázs
	BE	12 RF ütközés
	BE	13 Modul felügyelet
	BE	14 Modul szabotázs
	BE	15 Kommunikációs hiba
	BE	16 Nincs PowerG hálózat hiba
156 Rendszer esemény	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	4 Tűz esemény
	BE	5 Pánik esemény
	BE	6 Betörés esemény
	BE	7 Orvosi esemény
	BE	8 Felügyeleti esemény
	BE	9 Elsőbbség esemény (Gáz, hő, stb.)
	BE	10 Támadás (Holdup) esemény
	BE	11 Kényszerített kód használat
	BE	12 Vészhelyzeti esemény
	BE	13 Tűz felügyelet esemény
	BE	14 Tűz hiba esemény
	BE	15 CO riasztás esemény
157 Rendszer szabotázs	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	9 Rendszer/modul szabotázs
	BE	10 Zóna szabotázs
161 DC hiba	BE	1 Valós
	KI	2 Időzített
	BE	9 Alacsony akkumulátor feszültség hiba
	BE	10 Akkumulátor hiányzik hiba
165 Proximity tag használat	BE	1 Valós kimenet
175 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés	BE	1 Valós kimenet
176 Távoli működtetés (DLS)	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
184 Nyitás riasztás	BE	1 Valós kimenet
	BE	2 Időzített
200 Zónakövető	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	4 Kapcsolt /latching/ kimenet
	KI	5 Riasztás követő
201 Zónakövető Zóna 1-8	BE	1 Valós kimenet
202 Zónakövető Zóna 9-16	KI	2 Időzített
203 Zónakövető Zóna 17-24	BE	4 Kapcsolt /latching/ kimenet
204 Zónakövető Zóna 25-32	KI	5 Riasztás követő
205 Zónakövető Zóna 33-40	BE	9 Zónacsatlakozó 1
206 Zónakövető Zóna 41-48	BE	10 Zónacsatlakozó 2
207 Zónakövető Zóna 49-56	BE	11 Zónacsatlakozó 3
208 Zónakövető Zóna 57-64	BE	12 Zónacsatlakozó 4
209 Zónakövető Zóna 65-72	BE	13 Zónacsatlakozó 5
210 Zónakövető Zóna 73-80	BE	14 Zónacsatlakozó 6
211 Zónakövető Zóna 81-88	BE	15 Zónacsatlakozó 7
212 Zónakövető Zóna 89-96	BE	16 Zónacsatlakozó 8
214 Zónakövető Zóna 105-112		
215 Zónakövető Zóna 113-120		
216 Zónakövető Zóna 121-128		

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

	PGM	PGM típus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[010]> [001]	1																	
[010]> [002]	2																	
[010]> [003]	3																	
[010]> [004]	4																	
[010]> [005]	5																	
[010]> [006]	6																	
[010]> [007]	7																	
[010]> [008]	8																	
[010]> [009]	9																	
[010]> [010]	10																	
[010]> [011]	11																	
[010]> [012]	12																	
[010]> [013]	13																	
[010]> [014]	14																	
[010]> [015]	15																	
[010]> [016]	16																	
[010]> [017]	17																	
[010]> [018]	18																	
[010]> [019]	19																	
[010]> [020]	20																	
[010]> [021]	21																	
[010]> [022]	22																	
[010]> [023]	23																	
[010]> [024]	24																	
[010]> [025]	25																	
[010]> [026]	26																	
[010]> [027]	27																	
[010]> [028]	28																	
[010]> [029]	29																	
[010]> [030]	30																	
[010]> [031]	31																	
[010]> [032]	32																	
[010]> [033]	33																	
[010]> [034]	34																	
[010]> [035]	35																	
[010]> [036]	36																	
[010]> [037]	37																	

[010]> [149]	148																	
[010]> [150]	150																	
[010]> [151]	151																	
[010]> [152]	152																	
[010]> [153]	153																	
[010]> [154]	154																	
[010]> [155]	155																	
[010]> [156]	156																	
[010]> [157]	157																	
[010]> [158]	158																	
[010]> [159]	158																	
[010]> [160]	160																	
[010]> [161]	161																	
[010]> [162]	162																	
[010]> [163]	163																	
[010]> [164]	164																	

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

[011] PGM Opciók

[011]> [001]..[164] PGM opció

	PGM	Zóna	Felhasználó	Napirend		PGM	Zóna	Felhasználó	Napirend
[011]> [001]	1				[011]> [002]	2			
[011]> [003]	3				[011]> [004]	4			
[011]> [005]	5				[011]> [006]	6			
[011]> [007]	7				[011]> [008]	8			
[011]> [009]	9				[011]> [010]	10			
[011]> [011]	11				[011]> [012]	12			
[011]> [013]	13				[011]> [014]	14			
[011]> [015]	15				[011]> [016]	16			
[011]> [017]	17				[011]> [018]	18			
[011]> [019]	19				[011]> [020]	20			
[011]> [021]	21				[011]> [022]	22			
[011]> [023]	23				[011]> [024]	24			
[011]> [025]	25				[011]> [026]	26			
[011]> [027]	27				[011]> [028]	28			
[011]> [029]	29				[011]> [030]	30			
[011]> [031]	31				[011]> [032]	32			
[011]> [033]	33				[011]> [034]	34			
[011]> [035]	35				[011]> [036]	36			
[011]> [037]	37				[011]> [038]	38			
[011]> [039]	39				[011]> [040]	40			
[011]> [041]	41				[011]> [042]	42			
[011]> [043]	43				[011]> [044]	44			
[011]> [045]	45				[011]> [046]	46			
[011]> [047]	47				[011]> [048]	48			
[011]> [049]	49				[011]> [050]	50			
[011]> [051]	51				[011]> [052]	52			
[011]> [053]	53				[011]> [054]	54			
[011]> [055]	55				[011]> [056]	56			
[011]> [057]	57				[011]> [058]	58			
[011]> [059]	59				[011]> [060]	60			
[011]> [061]	61				[011]> [062]	62			
[011]> [063]	63				[011]> [064]	64			
[011]> [065]	65				[011]> [066]	66			
[011]> [067]	67				[011]> [068]	68			
[011]> [069]	69				[011]> [070]	70			
[011]> [071]	71				[011]> [072]	72			
[011]> [073]	73				[011]> [074]	74			
[011]> [075]	75				[011]> [076]	76			
[011]> [077]	77				[011]> [078]	78			
[011]> [079]	79				[011]> [080]	80			
[011]> [081]	81				[011]> [082]	82			
[011]> [083]	83				[011]> [084]	84			
[011]> [085]	85				[011]> [086]	86			
[011]> [087]	87				[011]> [088]	88			
[011]> [089]	89				[011]> [090]	90			
[011]> [091]	91				[011]> [092]	92			
[011]> [093]	93				[011]> [094]	94			
[011]> [095]	95				[011]> [096]	96			
[011]> [097]	97				[011]> [098]	98			
[011]> [099]	99				[011]> [100]	100			
[011]> [101]	101				[011]> [102]	102			
[011]> [103]	103				[011]> [104]	104			
[011]> [105]	105				[011]> [106]	106			
[011]> [107]	107				[011]> [108]	108			
[011]> [109]	109				[011]> [110]	110			
[011]> [111]	111				[011]> [112]	112			
[011]> [113]	113				[011]> [114]	114			
[011]> [115]	115				[011]> [116]	116			
[011]> [117]	117				[011]> [118]	118			
[011]> [119]	119				[011]> [120]	120			
[011]> [121]	121				[011]> [122]	122			
[011]> [123]	123				[011]> [124]	124			
[011]> [125]	125				[011]> [126]	126			
[011]> [127]	127				[011]> [128]	128			
[011]> [129]	128				[011]> [130]	130			
[011]> [131]	131				[011]> [132]	132			
[011]> [133]	133				[011]> [134]	134			
[011]> [135]	135				[011]> [136]	136			
[011]> [137]	137				[011]> [138]	138			
[011]> [139]	138				[011]> [140]	140			
[011]> [141]	141				[011]> [142]	142			
[011]> [143]	143				[011]> [144]	144			
[011]> [145]	145				[011]> [146]	146			
[011]> [147]	147				[011]> [148]	148			
[011]> [149]	148				[011]> [150]	150			
[011]> [151]	151				[011]> [152]	152			
[011]> [153]	153				[011]> [154]	154			
[011]> [155]	155				[011]> [156]	156			
[011]> [157]	157				[011]> [158]	158			
[011]> [159]	158				[011]> [160]	160			
[011]> [161]	161				[011]> [162]	162			
[011]> [163]	163				[011]> [164]	164			

6. fejezet - Egyéb rendszer opciók

[012] Billentyűzet kizárás

Kizárásig bevezethető hibás kódok száma

Gyári érték: 000 [] [] [] Érvényes beírás 000-255 próbálkozás

Kizárás időtartama

Gyári érték: 000 [] [] [] Érvényes beírás 000-255 perc

Kizárásig bevezethető hibás kódok száma távoli hozzáféréskor

Gyári érték: 006 [] [] [] Érvényes beírás 003-255 próbálkozás

Távoli hozzáférés kizárás időtartama

Gyári érték: 060 [] [] [] Érvényes beírás 001-255 perc

[013] Első rendszer opciós kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Alapállapotban zárt
2	KI [] []	Kettős ellenállással lezárt
3	BE [] []	Élesítés alatt hiba kijelzés
4	KI [] []	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve
5	BE [] []	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is
6	BE [] []	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve
7	BE [] []	Eseménytár követi a riasztás számlálót
8	KI [] []	Hármas tűzjelzés engedélyezve

KI
Ellenállással lezárt
Egy ellenállással lezárt hurok
Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt
Szabotázs / hiba nyitottként jelezve
Csak telepítői programozásban
Hangos kilépési hibajelzés tiltva
Eseménytár nem követi
Normál szaggatott tűzjelzés

[014] Második rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel
2	KI [] []	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél
3	KI [] []	Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt
4	KI [] []	Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt
5	KI [] []	Sziréna hangjelzés üzemszavar
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra
7	KI [] []	Kilépési késleltetés megszakításának eng.
8	KI [] []	Tűzjelzés kódbevitelig

KI
Nincs sziréna hangjelzés
Nincs sziréna hangjelzés
Nincs sziréna hangjelzés
Nincs sziréna hangjelzés
Nincs sziréna hangjelzés

Kilépési késleltetés megszakításának tiltása
Tűzjelzés követi a sziréna időt

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [] []	[F] Tűz gomb engedélyezve
2	KI [] []	[P] Pánik gomb hangos
3	KI [] []	Gyors kilépés engedélyezve
4	KI [] []	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra
6	KI [] []	Mesterkód nem változtatható
7	BE [] []	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve
8	KI [] []	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés

KI
[F] Tűz gomb tiltva
[P] Pánik gomb csendes
Gyors kilépés tiltva
Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz

Mesterkód megváltoztatható
TLM (telefonvonal figyelés) tiltva
Csak billentyűzet hangjelzés van, ha TLM hiba van

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések a Partió1 riasztás / visszaállás hívásirányát követik.

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsötétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [] []	AC hiba kijelzése
2	KI [] []	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van
3	KI [] []	Billentyűzet elsötétítés, ha nincs használva
4	KI [] []	Kód kell a Billentyűzet elsötétítés visszaáll-hoz
5	BE [] []	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve
6	KI [] []	Energiaakarekos mód engedélyezve
7	KI [] []	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat

Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kózi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.

8 KI [] [] Billentyűzet szabotázs engedélyezve

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

KI
AC hiba nincs kijelzése
"Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van
Mindig aktív billentyűzet kijelző
Nem szükséges kód
Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
Energiaakarekos mód tiltva
Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat

Billentyűzet szabotázs tiltva

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [] []	Ajtócsengő zóna nyitáskor engedélyezve
2	KI [] []	Ajtócsengő zóna zárásakor engedélyezve
3	KI [] []	Hangos RF ütközés hibajelzés
4	KI [] []	Többszörös zóna jelzés (Multi hit)

Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonnali otthonmaradó, Késleltetett otthonmaradó, vagy Éjszakai.

5 KI [] [] Késői zárás engedélyezve

6 KI [] [] Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

7 BE [] [] Gyors kilépési idő alatt csendes ajtócsengő

8 KI [] [] Sziréna hangjelzés távozó él./hatást-nál

KI
Ajtócsengő zóna nyitáskor tiltva
Ajtócsengő zóna zárásakor tiltva
Csendes RF ütközés hibajelzés
Többszörös zóna jelzés tiltva
Késői zárás tiltva
Téli-nyári időszámításra átállás tiltva

Gyors kilépési idő alatt van ajtócsengő
Sziréna hangjelzés minden élesítés/hatástalanításnál

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve
2	KI [] []	Kiiktatás jelentése valós időben
3	KI [] []	Élesített állapot PGM-en a kilépési késleltetés végén
4	KI [] []	Későbbi felhasználásra
5	KI [] []	Billentyűzeti csipogó sziréna követő
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra
7	KI [] []	Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve

Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.

8 KI [] [] AC hiba hangjelzés engedélyezve

KI
Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva
Kiiktatás jelentése élesítéskor
Élesített állapot PGM-en a kilépési késleltetés elején

Nem sziréna követő

Újraindítás tiltva

AC hiba hangjelzés tiltva

[019] Hetedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Hangos vezetékek nélküli zónahiba élesítés alatt
2	KI [] []	Hibák tárolása
3	KI [] []	Későbbi felhasználásra
4	KI [] []	R-Button engedélyezve
5	KI [] []	CORBUS hiba jelez a szirénán
6	KI [] []	Kényszerített kód a [*][5] menüben állítható
7	KI [] []	Hőmérséklet kijelzés Celsiusban
8	KI [] []	Csak Rendőrségi kód/többszörös riasztás után szükséges távoli törlés

KI
Vezetékek nélküli zónahiba élesítés alatt csendes
Hiba kijelzés követi a visszaállást

R-Button tiltva
CORBUS hiba nem jelez a szirénán
Kényszerített kód nem állítható
Hőmérséklet kijelzés Fahrenheitben
Bármely zóna jelzés után távoli törlés szükséges

[020] Nyolcadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI ☐	Felhasználói kód blokkolva
2	KI ☐	EN belépési eljárás

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használja.
Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetés.

3	KI ☐	[*][8] belépés élesítés alatt engedélyezve
4	KI ☐	Távoli törlés szükséges
5	KI ☐	Mérnöki törlés szükséges
6	KI ☐	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. késl. alatt
7	KI ☐	Telepítői belépéshez DLS ablak eng. szükséges
8	KI ☐	Minden hiba tiltja az élesítést

KI	Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt
Normál belépési eljárás	
[*][8] belépés élesítés alatt tiltva	
Távoli törlés nem szükséges	
Mérnöki törlés nem szükséges	
Kulcsos kapcsolós hatástalanítás bármikor	
Telepítő bármikor beléphet	
A hibák nem tiltják az élesítést	

[021] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI ☐	Hiba kijelzés tiltva
2	KI ☐	Billentőüzet kikapcsolás élesítés alatt

Megjegyzés: Csak a Kikapcsolási késleltetés lettele után indul az időzítés.

3	KI ☐	Automata élesítésnél minden kiiktatás
4	KI ☐	Üzemkész jelzés folyamatos
5	KI ☐	A PGM követi a lekapcsolást
6	KI ☐	Élesítve jelzés követő
7	KI ☐	Nyitott zónák törlik az élesítést
8	KI ☐	Hallható kilépési késleltetési hang

KI	Hiba kijelzés engedélyezve
Billentőüzet kikapcsolás normál működés szerint	
Automata élesítésnél nincs kiiktatás	
Üzemkész jelzés követő	
A PGM nem követi a lekapcsolást	
Élesítve jelzés követő	
Nyitott zónák nem törlik az élesítést	
Csendes kilépési késl. az Otthonmaradó élesítésnél	

[022] Tizedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI ☐	[F] Tűz gomb csak csipog
2	KI ☐	Későbbi felhasználásra
3	KI ☐	Későbbi felhasználásra
4	KI ☐	Teszt átvitel számláló órában
5	KI ☐	Távozó módból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva
6	KI ☐	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél
7	KI ☐	Hiba hangjelzés csendes
8	KI ☐	Kulcsos kapcsolós /Tag élesítés Távozó módban

KI	[F] Tűz gomb csipog és sziréna
Teszt átvitel számláló napban	
Távozó módból Otthonmaradóba való kapcs. eng.	
2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél	
Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben	
Kulcsos kapcsolós /Tag élesítés Otthonmaradó vagy Távozó	

[023] Tizenegyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI ☐	Üzemkész fény villog kényszer. élesíthetőségnél
2	KI ☐	Későbbi felhasználásra
3	KI ☐	Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés engedélyezve
4	KI ☐	Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz
5	KI ☐	Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz
6	KI ☐	Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz
7	KI ☐	Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz
8	KI ☐	[*][6] hozzáférhető minden kód számára

KI	Üzemkész fény folyamatos
Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés tiltva	
Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz	
Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz	
Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz	
Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz	
[*][6] hozzáférhető csak a Mesterkód számára	

[024] Tizenkettedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE ☐	AC 50 Hz
2	KI ☐	Időalap belső kristály
3	KI ☐	AC/DC hiba élesítés tiltása engedélyezve
4	KI ☐	Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel
5	KI ☐	Óra lekérdezés
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra
7	KI ☐	AC feszültségesés engedélyezve
8	KI ☐	Prioritáson DLS bontás

KI	AC 60 Hz Üzemkész fény folyamatos
Időalap az AC hálózaton	
AC/DC hiba élesítés tiltása tiltva	
Minden szabotázs követi a visszaállást	
Rendszer óra	
AC feszültségesés tiltva	
Normál DLS bontás	

[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI ☐	33 / 67 Impulzus tárcsázás arány
2	KI ☐	Erőltetett tárcsázás engedélyezve
3	KI ☐	Vezetékes vonal teszt átvitel időköz percben
4	KI ☐	Későbbi felhasználásra
5	KI ☐	Azonosító (ID) hang engedélyezve
6	KI ☐	2100 Hz
7	KI ☐	DLS ablak 1 órára engedélyezve, egyszer
8	KI ☐	Szirénajelzés FTC, ha éles

KI	40 / 60 Impulzus tárcsázás arány
Erőltetett tárcsázás tiltva	
Vezetékes vonal teszt átvitel időköz napban	
Azonosító (ID) hang tiltva	
1300 Hz	
DLS ablak 6 órán át engedélyezve	
FTC csak hibajelzés éles állapotban is	

[040] Felhasználó azonosítás**01 - Felhasználói kód VAGY Proximity tag****02 - Felhasználói kód ÉS Proximity tag****[041] Felhasználó kód hossz****00 - Felhasználói kód 4 számjegyes****01 - Felhasználói kód 6 számjegyes****02 - Felhasználói kód 8 számjegyes****[042] Esemény ellenőrzés****Betörés ellenőrzés számláló**Gyári érték: 002 ☐ ☐ ☐ ☐ Érvényes beírás 000-255 jelzés**Támadás ellenőrzés számláló**Gyári érték: 002 ☐ ☐ ☐ ☐ Érvényes beírás 000-255 jelzés**Betörés ellenőrzés működés**Gyári érték: 001 ☐ ☐ ☐ ☐ Érvényes beírás: 001 Rendőrségi kód; 002 Kereszt zóna; 003 Sorozatos érzékelés

7. fejezet - Partíció programozás

[151]..[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések

[15x]> [001] Automata élesítés

NAP	[151]> [001] P1	[152]> [001] P2	[153]> [001] P3	[154]> [001] P4	
vasárnap	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
NAP	[155]> [001] P5	[156]> [001] P6	[157]> [001] P7	[158]> [001] P8	
vasárnap	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

[15x]> [002] Automata hatástalanítási idő

NAP	[151]> [002] P1	[152]> [002] P2	[153]> [002] P3	[154]> [002] P4	
vasárnap	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
NAP	[155]> [002] P5	[156]> [002] P6	[157]> [002] P7	[158]> [002] P8	
vasárnap	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	☐	☐	☐	☐	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

[15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI						
1	KI ☐	Ünnepnap1 engedélyezve	Tiltva						
2	KI ☐	Ünnepnap2 engedélyezve	Tiltva						
3	KI ☐	Ünnepnap3 engedélyezve	Tiltva						
4	KI ☐	Ünnepnap4 engedélyezve	Tiltva						
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra							
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra							
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra							
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra							
Opció		1	2	3	4	5	6	7	8

[151]> [003] Partíció 1 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[152]> [003] Partíció 2 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[153]> [003] Partíció 3 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[154]> [003] Partíció 4 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[155]> [003] Partíció 5 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[156]> [003] Partíció 6 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[157]> [003] Partíció 7 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[158]> [003] Partíció 8 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése

[151]> [004] P1	[152]> [004] P2	[153]> [004] P3	[154]> [004] P4	Gyári érték: 004
☐	☐	☐	☐	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [004] P5	[156]> [004] P6	[157]> [004] P7	[158]> [004] P8	
☐	☐	☐	☐	

[15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő

[151]> [005] P1	[152]> [005] P2	[153]> [005] P3	[154]> [005] P4	Gyári érték: 000
☐	☐	☐	☐	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [005] P5	[156]> [005] P6	[157]> [005] P7	[158]> [005] P8	
☐	☐	☐	☐	

[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő

[151]> [006] P1	[152]> [006] P2	[153]> [006] P3	[154]> [006] P4	Gyári érték: 000
☐	☐	☐	☐	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [006] P5	[156]> [006] P6	[157]> [006] P7	[158]> [006] P8	
☐	☐	☐	☐	

[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése

[151]> [007] P1	[152]> [007] P2	[153]> [007] P3	[154]> [007] P4	Gyári érték: 001
☐	☐	☐	☐	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [007] P5	[156]> [007] P6	[157]> [007] P7	[158]> [007] P8	
☐	☐	☐	☐	

[200] Partíció kiválasztási maszk

A partíció olyan meghatározott terület, amely a rendszer többi a Partíció 1 (a rendszer) mindig engedélyezett, míg a Partíció 2..8 engedélyezhető/tiltható.
A panelek több partícióra oszthatóak, HS2016: 2, HS2032: 4, HS2064: 8, HS2128: 8.

[200]> [001] Partíció kiválasztási maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	☐	Nem tiltható
2	KI	☐	Tiltva HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
3	KI	☐	Tiltva HS2032/HS2064/HS2128
4	KI	☐	Tiltva HS2032/HS2064/HS2128
5	KI	☐	Tiltva HS2064/HS2128
6	KI	☐	Tiltva HS2064/HS2128
7	KI	☐	Tiltva HS2064/HS2128
8	KI	☐	Tiltva HS2064/HS2128

[201]..[208] Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz

Ha több partíció van, akkor a Szekció [200][001]-ben engedélyezni kell azokat.

Bármely zóna hozzárendelhető bármely partícióhoz. A több partícióhoz hozzárendelt zónák a **közös zónák** (globális zónák). Közös zóna csak akkor élesedik, ha minden partíció (melybe beletartozik a zóna) élesítve van, s bármely partíció hatástalanítása hatástalanításra kerül.

Alapértelmezés szerint az alaplap (HS2016: 1-6, HS2032/HS2064/HS2128: 1-8) és 9-16 zónák az 1. partícióhoz tartoznak. További zónák alkalmazása, vagy ha több partícióra van szükség, akkor a zónák megfelelő partíciókhoz történő hozzárendelését engedélyezni kell. A szekciókon belül [001]..[016] alszekciókban választhatóak ki a zónák 8-as csoportokban: HS2128: 1-8)

[20x]> [001] 1-8 zóna,**[20x]> [002] 9-16 zóna,****[20x]> [003] 17-24 zóna,****[20x]> [004] 25-32 zóna,****[20x]> [005] 33-40 zóna,****[20x]> [006] 41-48 zóna,****[20x]> [007] 49-56 zóna,****[20x]> [008] 57-64 zóna,****[20x]> [009] 65-72 zóna,****[20x]> [010] 73-80 zóna,****[20x]> [011] 81-88 zóna,****[20x]> [012] 89-96 zóna,****[20x]> [013] 97-104 zóna,****[20x]> [014] 105-112 zóna,****[20x]> [015] 113-120 zóna,****[20x]> [016] 121-128 zóna****[201] Zónák hozzárendelése a Partíció 1-hez**

[201]> [001]Partíció 1	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
Alapértelmezés szerint az alaplap (HS2016: 1-6, HS2032/HS2064/HS2128: 1-8) és 9-16 zónák az 1. partícióhoz tartoznak									
[201]> [002]Partíció 1	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[201]> [003]Partíció 1	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [004]Partíció 1	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [005]Partíció 1	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [006]Partíció 1	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [007]Partíció 1	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [008]Partíció 1	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [009]Partíció 1	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [010]Partíció 1	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [011]Partíció 1	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [012]Partíció 1	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [013]Partíció 1	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [014]Partíció 1	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [015]Partíció 1	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[201]> [016]Partíció 1	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[202] Zónák hozzárendelése a Partíció 2-höz

[202]> [001]Partíció 2	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [002]Partíció 2	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [003]Partíció 2	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [004]Partíció 2	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [005]Partíció 2	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [006]Partíció 2	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [007]Partíció 2	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [008]Partíció 2	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [009]Partíció 2	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [010]Partíció 2	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [011]Partíció 2	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [012]Partíció 2	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [013]Partíció 2	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [014]Partíció 2	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [015]Partíció 2	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[202]> [016]Partíció 2	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[203]> Zónák hozzárendelése a Partióció 3-hoz

[203]> [001]Partióció 3	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2032/HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [002]Partióció 3	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2032/HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [003]Partióció 3	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2032/HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [004]Partióció 3	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2032/HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [005]Partióció 3	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [006]Partióció 3	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [007]Partióció 3	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [008]Partióció 3	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [009]Partióció 3	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [010]Partióció 3	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [011]Partióció 3	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [012]Partióció 3	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [013]Partióció 3	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [014]Partióció 3	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [015]Partióció 3	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]> [016]Partióció 3	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[204] Zónák hozzárendelése a Partióció 4-hez

[204]> [001]Partióció 4	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2032/HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [002]Partióció 4	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2032/HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [003]Partióció 4	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2032/HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [004]Partióció 4	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2032/HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [005]Partióció 4	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [006]Partióció 4	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [007]Partióció 4	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [008]Partióció 4	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [009]Partióció 4	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [010]Partióció 4	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [011]Partióció 4	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [012]Partióció 4	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [013]Partióció 4	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [014]Partióció 4	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [015]Partióció 4	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]> [016]Partióció 4	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[205] Zónák hozzárendelése a Partióció 5-höz

[205]> [001]Partióció 5	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [002]Partióció 5	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [003]Partióció 5	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [004]Partióció 5	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [005]Partióció 5	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [006]Partióció 5	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [007]Partióció 5	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [008]Partióció 5	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [009]Partióció 5	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [010]Partióció 5	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [011]Partióció 5	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [012]Partióció 5	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [013]Partióció 5	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [014]Partióció 5	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [015]Partióció 5	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]> [016]Partióció 5	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[206] Zónák hozzárendelése a Partióció 6-hoz

[206]> [001]Partióció 6	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [002]Partióció 6	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [003]Partióció 6	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [004]Partióció 6	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [005]Partióció 6	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [006]Partióció 6	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [007]Partióció 6	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [008]Partióció 6	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [009]Partióció 6	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [010]Partióció 6	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [011]Partióció 6	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [012]Partióció 6	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [013]Partióció 6	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [014]Partióció 6	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [015]Partióció 6	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]> [016]Partióció 6	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[207] Zónák hozzárendelése a Partióció 7-hez

[207]> [001]Partióció 7	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [002]Partióció 7	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [003]Partióció 7	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [004]Partióció 7	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [005]Partióció 7	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [006]Partióció 7	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [007]Partióció 7	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [008]Partióció 7	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [009]Partióció 7	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [010]Partióció 7	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [011]Partióció 7	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [012]Partióció 7	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [013]Partióció 7	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [014]Partióció 7	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [015]Partióció 7	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]> [016]Partióció 7	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[208] Zónák hozzárendelése a Partióció 8-hoz

[208]> [001]Partióció 8	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [002]Partióció 8	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [003]Partióció 8	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [004]Partióció 8	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [005]Partióció 8	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [006]Partióció 8	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [007]Partióció 8	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [008]Partióció 8	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [009]Partióció 8	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [010]Partióció 8	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [011]Partióció 8	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [012]Partióció 8	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [013]Partióció 8	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [014]Partióció 8	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [015]Partióció 8	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]> [016]Partióció 8	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8. fejezet - Kommunikátor programozása

[300] Panel / Vevőegység Kommunikációs hívásirány

01 Telefon vonal

02 Alternatív kommunikátor automata irány

03 Alternatív kommunikátor Vevőegység 1 - Ethernet

04 Alternatív kommunikátor Vevőegység 2 - Ethernet

05 Alternatív kommunikátor Vevőegység 3 - GPRS

06 Alternatív kommunikátor Vevőegység 4 - GPRS

[300]> [001] Vevőegység 1
Gyári érték: 01

[300]> [002] Vevőegység 2
Gyári érték: 01

[300]> [003] Vevőegység 3
Gyári érték: 01

[300]> [004] Vevőegység 4
Gyári érték: 01

[301] Telefonszám programozás

Megjegyzés: A következők közül választhat speciális funkciókat: "Hex B" - a [*] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex C" - a [#] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex D" - a panel vár a tárcsahangra; "Hex E" - 2 másodperces szünet; "Hex F" - telefonszám vége jelző
Megjegyzés: A szöveges billentyűzeten megjelenő "D" karaktert ne törölje.

[301]> [001] Első telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)
[D]

[301]> [002] Második telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)
[D]

[301]> [003] Harmadik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)
[D]

[301]> [004] Negyedik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy)
[D]

[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód

Gyári érték: DB70EF /*70/ A nem használt számjegyeket írja át Hex F-re

Megjegyzés: Mind a hat számjegyet át kell írni a változtatás elmentéséhez! A nem használt számjegyeket 'F' értékkel kell feltölteni.

Üzenetkódok

[307] Zóna üzenetkódok

[307]> [001]..[128] Zóna üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI							
1	BE	Riasztás üzenet küldés van	Nincs							
2	BE	Riasztás visszaállítás üzenet küldés van	Nincs							
3	BE	Szabotázs üzenet küldés van	Nincs							
4	BE	Szabotázs visszaállítás üzenet küldés van	Nincs							
5	BE	Hiba üzenet küldés van	Nincs							
6	BE	Hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs							
7	KI	Későbbi felhasználásra								
8	KI	Későbbi felhasználásra								
Zóna	1	2	3	4	5	6	7	8		
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:										
[307]> [001]	1	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [002]	2	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [003]	3	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [004]	4	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [005]	5	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [006]	6	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [007]	7	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [008]	8	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [009]	9	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [010]	10	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [011]	11	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [012]	12	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [013]	13	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [014]	14	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [015]	15	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [016]	16	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
HS2032/HS2064/HS2128:										
[307]> [017]	17	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [018]	18	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [019]	19	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [020]	20	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [021]	21	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [022]	22	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [023]	23	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [024]	24	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [025]	25	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [026]	26	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [027]	27	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [028]	28	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [029]	29	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [030]	30	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [031]	31	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[307]> [032]	32	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]

[illegible]

[308] Esemény üzenetkódok**[308]> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Kényszerített riasztás üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Riasztás utáni nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Rontott zárás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Zónabővítő felügyelet riasztás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	Zónabővítő felügy. visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Betörés ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
7	BE	Betörés nem ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
8	BE	Riasztási komm. törölve üzenet küldés van	Nincs

[308]> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Támadás (holdup) ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
2	KI	Későbbi felhasználásra	
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Billentyűzet [F] Tűz riasztás üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Billentyűzet [F] Tűz visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Billentyűzet [M] Segélykérés riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Billentyűzet [M] Segélykérés visszaáll üzenet küldés van	Nincs
5	BE	Billentyűzet [P] Pánik riasztás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Billentyűzet [P] Pánik visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
7	BE	Kiegészítő bemenet riasztás üzenet küldés van	Nincs
8	BE	Kiegészítő bemenet visszaállítás üzenet küldés van	Nincs

[308]> [021] Tűz riasztások 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Későbbi felhasználásra	
2	KI	Későbbi felhasználásra	
3	BE	PGM2 2 vezetékes tűzjelző riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	PGM2 2 vezetékes tűzj. visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Későbbi felhasználásra	
2	KI	Későbbi felhasználásra	
3	BE	Modul szabotázs üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Modul szabotázs visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	Billentyűzet kizárás üzenet küldés van	Nincs
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	BE	Távoli hozzáférés kizárás üzenet küldés van	Nincs
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Felhasználói zárás üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Felhasználói nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Későbbi felhasználásra	
4	BE	Későbbi felhasználásra	
5	BE	Speciális zárás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Speciális nyitás üzenet küldés van	Nincs
7	BE	Kulcsos kapcsolós hatástalanítás üzenet küldés van	Nincs
8	BE	Kulcsos kapcsolós élesítés üzenet küldés van	Nincs

[308]> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Automata élesítés üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Automata hatástalanítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Automata élesítés törlés / elhalsztás üzenet küldés van	Nincs
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Késő a záráshoz üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Késő a nyitáshoz üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	BE	Kilépési hiba küldés van	Nincs
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [221] Kiiktatási események

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Automata zóna kiiktatás üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Automata zóna kiiktatás törlés üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Részleges zárás üzenet küldés van	Nincs
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [301] Panel események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	AC hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	AC hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza üz. küldés van	Nincs
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [302] Panel események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Sziréna áramkör hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Sziréna áramkör hiba visszaállítás üz. küldés van	Nincs
3	BE	TLM Telefonvonal hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	TLM Telefonvonal hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	AUX tápegység hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	AUX tápegység hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [305] Panel események 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Későbbi felhasználásra	
2	KI	Későbbi felhasználásra	
3	BE	PGM2 2 vezetékes tűz hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	PGM2 2 vezetékes tűz hiba visszaállítás üz. küldés van	Nincs
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	RF ütközés üzenet küldés van	Nincs
2	BE	RF ütközés megszűnt üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Tűz hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Tűz hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	Hideg indítás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Rendellenesség üzenet küldés van	Nincs
7	BE	Ön teszt hiba rádiós kültéri érzékelőnél üzenet küldés van	Nincs
8	BE	Ön teszt hiba rádiós kültéri érzékelőnél visszaállítás üzenet küldés van	Nincs

[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Telepítői belépés üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Telepítői kilépés üzenet küldés van	Nincs
3	BE	DLS kapcsolat kezdete üzenet küldés van	Nincs
4	BE	DLS kapcsolat vége üzenet küldés van	Nincs
5	BE	SA kapcsolat kezdete üzenet küldés van	Nincs
6	BE	SA kapcsolat vége üzenet küldés van	Nincs
7	BE	Az eseménytár 75%-ig megtelt üzenet küldés van	Nincs
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Firmware update kezdete üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Firmware update sikeres üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Firmware update sikertelen üzenet küldés van	Nincs
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Gáz zóna hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Gáz zóna hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Hő érzékelő hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Hő érzékelő hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	Fagyás érzékelő hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Fagyás érzékelő hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
7	BE	Szonda lecsatlakoztatva üzenet küldés van	Nincs
8	BE	Szonda visszacsatlakoztatva üzenet küldés van	Nincs

[308]> [321] Vevőegység események

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Későbbi felhasználásra	
2	BE	Vevőegység 1 hibás komm. vissza. üz.küldés van	Nincs
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	BE	Vevőegység 2 hibás komm. vissza. üz.küldés van	Nincs
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	BE	Vevőegység 3 hibás komm. vissza. üz.küldés van	Nincs
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	BE	Vevőegység 4 hibás komm. vissza. üz.küldés van	Nincs

[308]> [331] Modul események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	AC hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	AC hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza. üz. küldés van	Nincs
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [332] Modul események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Modul alacsony feszültség hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Modul alacsony feszültség hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
3	BE	Modul felügyelet hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Modul felügyelet hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	Modul AUX tápegység hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Modul AUX tápegység hiba visszaállítás üz. küldés van	Nincs
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [335] Modul események 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Kimenet 1 hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Kimenet 1 hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Alt. komm. hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Alt. komm. hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	BE	Alt. komm. rádió/SIM hiba üzenet küldés van	Nincs
8	BE	Alt. komm. rádió/SIM hiba visszaállítás üz. küldés van	Nincs

[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Alt. komm. hálózat hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Alt. komm. hálózat hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	BE	Alt. komm. Ethernet hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Alt. komm. Ethernet hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Alt. komm. vevő 1 hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Alt. komm. vevő 1 hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
3	BE	Alt. komm. vevő 2 hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Alt. komm. vevő 2 hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE	Alt. komm. vevő 3 hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Alt. komm. vevő 3 hiba vissza.üz. küldés van	Nincs
7	BE	Alt. komm. vevő 4 hiba üzenet küldés van	Nincs
8	BE	Alt. komm. vevő 4 hiba vissza. üz. küldés van	Nincs

[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Alt. komm. vevő 1 felügyelet hiba üz. küldés van	Nincs
2	BE	Alt. komm. vevő 1 felügyelet hiba vissza. üz.t küldés van	Nincs
3	BE	Alt. komm. vevő 2 felügyelet hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Alt. komm. vevő 2 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE	Alt. komm. vevő 3 felügyelet hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Alt. komm. vevő 3 hiba felügyelet vissza. üz. küldés van	Nincs
7	BE	Alt. komm. vevő 4 felügyelet hiba üzenet küldés van	Nincs
8	BE	Alt. komm. vevő 4 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van	Nincs

[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Eszköz AC hiba üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Eszköz AC hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Eszköz alacsony elem fesz. hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Eszköz alacsony elem fesz. hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE	Eszköz hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	Eszköz hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Séta teszt kezdete üzenet küldés van	Nincs
2	BE	Séta teszt vége üzenet küldés van	Nincs
3	BE	Periodikus teszt üzenet küldés van	Nincs
4	BE	Per. teszt átviteli kód hibajelzés üz. küldés van	Nincs
5	BE	Rendszer teszt üzenet küldés van	Nincs
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

Hívási opciók**[309] Rendszer hívásirány opciók**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Vevőegység 1-re üzenetek küldése	Nincs
2	KI	Vevőegység 2-re üzenetek küldése	Nincs
3	KI	Vevőegység 3-ra üzenetek küldése	Nincs
4	KI	Vevőegység 4-re üzenetek küldése	Nincs
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[309]> [001] Karbantartási események

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
	[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok

[BE]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[310] Azonosító**[310]> [000] [] [] [] [] [] [] Rendszerezonosító kód**

Megjegyzés: Írjon be 6 számjegyet a rendszerezonosító kódhoz. Az SIA formátum ezt használja mindegyik partícióhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyű azonosító kódot. Ha az utolsó két számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja.

Szekció	Partíció	Kód
[310]> [001]	1	[] [] [] [] HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [002]	2	[] [] [] [] HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [003]	3	[] [] [] [] HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [004]	4	[] [] [] [] HS2032/HS2064/HS2128
[310]> [005]	5	[] [] [] [] HS2064/HS2128
[310]> [006]	6	[] [] [] [] HS2064/HS2128
[310]> [007]	7	[] [] [] [] HS2064/HS2128
[310]> [008]	8	[] [] [] [] HS2064/HS2128

Megjegyzés: Minden engedélyezett partíció esetén be kell állítani a partíció azonosító kódot! Ha nincs, akkor "Azonosító nem programozott" üzenet jelenik, meg a billentyűzet a programozásból való kilépéskor, és nem kerülnek átküldésre az események egyik partíció esetén sem.

[311] Partíció 1 hívásirány opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI					
1	BE ☐	Vevőegység 1-re üzenetek küldése	Nincs					
2	KI ☐	Vevőegység 2-re üzenetek küldése	Nincs					
3	KI ☐	Vevőegység 3-ra üzenetek küldése	Nincs					
4	KI ☐	Vevőegység 4-re üzenetek küldése	Nincs					
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra						
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra						
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra						
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra						
Opció	1	2	3	4	5	6	7	8

[311]> [001] Betörés/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[311]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[311]> [003] Nyitás/Zárás események

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[312] Partíció 2 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[312]> [001] Betörés/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[312]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[312]> [003] Nyitás/Zárás események

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[313] Partíció 3 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[313]> [001] Betörés/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[313]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[313]> [003] Nyitás/Zárás események

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[314] Partíció 4 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[314]> [001] Betörés/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[314]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[314]> [003] Nyitás/Zárás események

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[315] Partíció 5 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[315]> [001] Betörés/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[315]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[315]> [003] Nyitás/Zárás események

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[316] Partíció 6 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[316]> [001] Betörés/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[316]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[316]> [003] Nyitás/Zárás események

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[317] Partíció 7 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[317]> [001] Betörés/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[317]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[317]> [003] Nyitás/Zárás események

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[318] Partíció 8 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[318]> [001] Betörés/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[318]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

[BE]								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

[318]> [003] Nyitás/Zárás események

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[350] Kommunikációs formátumok

03 DTMF CONTACT ID

04 SIA FSK

[350]> [001] Vevőegység 1Gyári érték: 04 **[350]> [002] Vevőegység 2**Gyári érték: 04 **[350]> [003] Vevőegység 3**Gyári érték: 04 **[350]> [004] Vevőegység 4**Gyári érték: 04

[377] Kommunikációs változók**[377]> [001] Riasztás számláló**

Gyári érték:

003		Riasztás / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003		Szabotázs / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003		Szabotázs / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)

[377]> [002] Átviteli késleltetés

Gyári érték:

000		Zóna késleltetés	(000-255 másodperc)
030		AC hiba kommunikáció késleltetés	(000-255 perc / óra)
010		TLM hiba késleltetés	(X 3 másodperc, 000-255)
007		Zóna alacsony akkumulátor átv. késl.	(000-255 nap)
030		Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)
000		Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

[377]> [003] Teszt átvitel időköz

Gyári érték: 030

 (000-255 perc / óra / nap)**[377]> [004] Teszt átvitel időpontja**

Gyári érték: 99:99

(Érvényes értékek: 00:00-23:59, 99:99 nincs átvitel)

[377]> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma

Gyári érték: 005

(001-005 próbálkozás)

[377]> [012] PSTN késleltetés

Gyári érték: 003

(000-255 másodperc)

[377]> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között

Gyári érték: 020

(001-255 másodperc)

[377]> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re

Gyári érték: 040

(001-255 másodperc)

[377]> [015] T-Link várakozás a nyugtára

Gyári érték: 060

(001-255 másodperc)

[377]> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló

Gyári érték: 010

(003-255)

[380] Kommunikációs opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI	Visszaállítás sziréna kikapcsolási idő után	Visszaállítás a zónát követi
3	KI	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI	Párhuzamos kommunikáció	Párhuzamos tárcsázás tiltva
6	BE	Felváltott tárcsázás	Fő szám után, tartalék szám hívása
7	KI	Hívási kísérletek csökkentése	Marad a hívási kísérletek száma
8	KI	Rendellenesség követi a zónaaktivitást (órak)	Rendellenesség (mulasztás) élesítést követ (napok)

[381] Kommunikációs opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Billentyűzet jelzés riasztás utáni nyitásnál	Tiltva
2	KI	Szirénajelzés riasztás utáni nyitásnál	Tiltva
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Zárás megerősítés	Tiltva
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Prioritás engedélyezve	Tiltva

[382] Kommunikátor opciók 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Későbbi felhasználásra	
2	KI	Riasztási kommunikáció engedélyezve séta teszt alatt	Tiltva
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Hívásvárakoztatás törlés	
5	KI	Alternatív kommunikátor	
6	KI	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percben
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Szabotázs korlátozás	Nincs szabotázs korlátozás

[383] Kommunikátor opciók 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Azonosító kód követi a telefonszám sorszámat	Azonosító kód követi a vevőegység számát
2	KI	4 számjegyes azonosító	6 számjegyes azonosító
3	KI	Későbbi felhasználásra	
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	FTC hibás kommunikációs esemény kommunikálása	Tiltva
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[384] Kommunikátor tartalék opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Későbbi felhasználásra	
2	BE	Tartalék opció - vevőegység 2	Nem
3	KI	Tartalék opció - vevőegység 3	Nem
4	KI	Tartalék opció - vevőegység 4	Nem
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[385] Audio modul behallgatási opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Vevőegység 1 Behallgatás	Tiltva
2	KI	Vevőegység 2 Behallgatás	Tiltva
3	KI	Vevőegység 3 Behallgatás	Tiltva
4	KI	Vevőegység 4 Behallgatás	Tiltva
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

9. fejezet - Letöltési opciók

[401] Első letöltési opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	Kettős hívás engedélyezve	Kettős hívás tiltva
2	BE ☐	Felhasználó engedélyezheti a DLS ablakot	Felhasználó nem engedélyezheti a DLS ablakot
3	KI ☐	Visszahívás engedélyezve	Visszahívás tiltva
4	KI ☐	Felhasználó által indított hívás eng.	Felhasználó által indított hívás tiltva
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
6	KI ☐	300 baud-os panel hívás	110 baud-os panel hívás
7	BE ☐	Alternatív kommunikátor DLS válasz engedélyezve	Tiltva
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra	

[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)

[D]

[403] A letöltés hozzáférési kódja

6 hexadecimális számjegy

Gyári érték: HS2016: 201600 / HS2032: 203200 / HS2064: 206400 / HS2128: 212800

[404] Letöltési panel azonosító kód

10 hexadecimális számjegy

Gyári érték: HS2016: 2016000000 / HS2032: 2032000000 / HS2064: 2064000000 / HS2128: 2128000000

[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő

Gyári érték: 060 (000-255 másodperc)

[406] Csengetések száma válaszdáshoz

Gyári érték: 000 (000-255)

[407] SA letöltés hozzáférési kód

6 hexadecimális számjegy

Gyári érték: FFFFFFFF

[410] Automatikus DLS opciók

[410]> [001] Automata DLS kapcsolós opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	Periodikus DLS engedélyezve	Periodikus DLS tiltva
2	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
3	KI ☐	DLS áttöltés eseménytár 75 %-ánál	Nincs DLS áttöltés eseménytár 75 %-ánál
4	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI ☐	DLS programváltozásnál engedélyezve	DLS programváltozásnál tiltva

[410]> [002] Periodikus DLS napok

Gyári érték: 000 (Érvényes értékek: 000-255 nap)

[410]> [003] Periodikus DLS idő

Gyári érték: 00:00 (Érvényes értékek: 00:00-23:59, 00:00 nincs átvitel)

[410]> [007] Késleltetési időablak

Gyári érték: 00:00 (00:00-23:59, 00:00 nincs)
Gyári érték: 00:00 Késleltetés befejezés (Érvényes értékek: 00:00-23:59, 00:00 nincs)

10. fejezet - Virtuális bemenetek

[560] Virtuális bemenetek

Az alternatív kommunikátorok használata lehetőség van virtuális zónák használatára. További tájékoztatás a kommunikátor leírásában található.

[560]> [001]..[032] Virtuális bemenet zónaszáma

001		002		003		004	
005		006		007		008	
009		010		011		012	
013		014		015		016	
017		018		019		020	
021		022		023		024	
025		026		027		028	
029		030		031		032	

11. fejezet - Napirend programozás

[601] Napirend programozás 1

[601]> [10x] Intervallum 1

[601]> [101] Kezdeté

Gyári érték: 00:00

[] : [] : []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00

[] : [] : []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [20x] Intervallum 2

[601]> [201] Kezdeté

Gyári érték: 00:00

[] : [] : []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00

[] : [] : []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [30x] Intervallum 3

[601]> [301] Kezdeté

Gyári érték: 00:00

[] : [] : []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00

[] : [] : []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [40x] Intervallum 4

[601]> [401] Kezdeté

Gyári érték: 00:00

[] : [] : []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00

[] : [] : []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[602] Napirend programozás 2**[602]> [10x] Intervallum 1****[602]> [101] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [20x] Intervallum 2**[602]> [201] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [30x] Intervallum 3**[602]> [301] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [40x] Intervallum 4**[602]> [401] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603] Napirend programozás 3**[603]> [10x] Intervallum 1****[603]> [101] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [20x] Intervallum 2**[603]> [201] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [30x] Intervallum 3**[603]> [301] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [40x] Intervallum 4**[603]> [401] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604] Napirend programozás 4**[604]> [10x] Intervallum 1****[604]> [101] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [20x] Intervallum 2**[604]> [201] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [30x] Intervallum 3**[604]> [301] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [40x] Intervallum 4**[604]> [401] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [] [] [] []

(00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

41

12. fejezet - Audio programozás

A kétirányú audio kommunikáció programozása. További tájékoztató a külön leírásában található.

[802] Audio programozás

[802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állapot

[802]> [600] 2 irányú audio indítás

[802]> [603] Audio opció1

[802]> [605] Felvétel opció

[802]> [606] Audio felvétel 1

[802]> [610] Visszahívás felv

[802]> [611] Visszahívás nyugta

[802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés

[802]> [613] Kettős hívás időzítő

[802]> [614] Csengetések száma a válaszadáshoz

[802]> [615] Audio időtartam

[802]> [616] Felvétel idő

[802]> [617] Időzítő törlése

[802]> [620] Audio szabotázs

[802]> [997] Modul info

[802]> [999] Modul alapra állítása

13. fejezet - Vezeték nélküli programozás

[804] Vezeték nélküli programozás

[804]> [000] - WLS eszköz beléptetés

[804]> [001]..[128] Zónák 1..128

Zóna típus

Partíció

Zóna címke

[804]> [551]..[566] Sziréna 1..16

Partíció

Sziréna címke

[804]> [601].. [632] WLS kulcs 1..32

Partíció

Felhasználó

[804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16

Billentyűzet hozzárendelés

Billentyűzet címkék

[804]> [801] Zavarérzékelés

[804]> [802] Felügyeleti idő

[804]> [810] Vezeték nélküli opciók

[804]> [841] Mozgás kamerák

[804]> [901] Zóna törlés

[804]> [902] WLS kulcs törlés

[804]> [903] Sziréna törlés

[804]> [904] Repeater törlés

[804]> [905] Billentyűzet törlés

[804]> [921] Eszköz csere

[804]> [922] WLSkulcs csere

[804]> [923] Sziréna csere

[804]> [924] Repeater csere

[804]> [925] Billentyűzet csere

[804]> [990] Minden eszköz mutatása

[804]> [999] Modul alapra állítása

További telepítési utasítás a modul leírásában.

14. fejezet - Alternatív kommunikátor

[850] GSM térerősség

[851] Alternatív kommunikátor

További telepítési utasítás a modul leírásában.

15. fejezet - Billentyűzet programozás

[860] Billentyűzet sorszámanak lekérdezése

[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás

[861]..[876] > [000] Partióció maszk

Gyári érték: 01

00 - Globális

01 - Partióció 1

02 - Partióció 2

03 - Partióció 3

04 - Partióció 4

05 - Partióció 5

06 - Partióció 6

07 - Partióció 7

08 - Partióció 8

[861]> [000] Billentyűzet 1

[][]

[865]> [000] Billentyűzet 5

[][]

[869]> [000] Billentyűzet 9

[][]

[873]> [000] Billentyűzet 13

[][]

[862]> [000] Billentyűzet 2

[][]

[866]> [000] Billentyűzet 6

[][]

[870]> [000] Billentyűzet 10

[][]

[874]> [000] Billentyűzet 14

[][]

[863]> [000] Billentyűzet 3

[][]

[867]> [000] Billentyűzet 7

[][]

[871]> [000] Billentyűzet 11

[][]

[875]> [000] Billentyűzet 15

[][]

[864]> [000] Billentyűzet 4

[][]

[868]> [000] Billentyűzet 8

[][]

[872]> [000] Billentyűzet 12

[][]

[876]> [000] Billentyűzet 16

[][]

[861]..[876] > [001]..[005] Funkció gomb 1..5 (03,04,06,22,16)

00 - Nem használt

02 - Azonnali Otthonmaradó élesítés

03 - Otthonmaradó élesítés

04 - Távozó élesítés

05 - Nincs bejáratú késleltetés élesítés

06 - Ajtócsengő KI/BE

07 - Rendszer teszt

09 - Éjszakai élesítés

12 - Globális Otthonmaradó élesítés

13 - Globális Távozó élesítés

14 - Globális Hatástalanítás

16 - Gyors kilépés

17 - Otthonmaradó zónák élesítése

21 - Parancs kimenet 1

22 - Parancs kimenet 2

23 - Parancs kimenet 3

24 - Parancs kimenet 4

29 - Kiiktatási csoport visszahívása

31 - Helyi PGM aktiválása

32 - Kiiktatási mód

33 - Kiiktatás visszahívása

34 - Felhasználó programozás

35 - Felhasználói funkciók

37 - Idő/Dátum programozás

39 - Hiba kijelzés

40 - Riasztási memória

61 - Partióció1 választás

62 - Partióció2 választás

63 - Partióció3 választás

64 - Partióció4 választás

65 - Partióció5 választás

66 - Partióció6 választás

67 - Partióció7 választás

68 - Partióció8 választás

	Funkció gomb 1 [001] 03	Funkció gomb 2 [002] 04	Funkció gomb 3 [003] 06	Funkció gomb 4 [004] 22	Funkció gomb 5 [005] 16
[861]..[876] >					
Gyári érték:					
Billentyűzet 1[861]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 2[862]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 3[863]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 4[864]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 5[865]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 6[866]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 7[867]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 8[868]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 9[869]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 10[870]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 11[871]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 12[872]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 13[873]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 14[874]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 15[875]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 16[876]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]

[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna)

Gyári érték: 000

[861]> [011] Billentyűzet 1

[][]

[865]> [011] Billentyűzet 5

[][]

[869]> [011] Billentyűzet 9

[][]

[873]> [011] Billentyűzet 13

[][]

[862]> [011] Billentyűzet 2

[][]

[866]> [011] Billentyűzet 6

[][]

[870]> [011] Billentyűzet 10

[][]

[874]> [011] Billentyűzet 14

[][]

[863]> [011] Billentyűzet 3

[][]

[867]> [011] Billentyűzet 7

[][]

[871]> [011] Billentyűzet 11

[][]

[875]> [011] Billentyűzet 15

[][]

[864]> [011] Billentyűzet 4

[][]

[868]> [011] Billentyűzet 8

[][]

[872]> [011] Billentyűzet 12

[][]

[876]> [011] Billentyűzet 16

[][]

[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő

Impulzusidő perc gyári érték: 00; Impulzusidő másodperc gyári érték: 05

[861]> [012] Billentyűzet 1

[][]

[865]> [012] Billentyűzet 5

[][]

[869]> [012] Billentyűzet 9

[][]

[873]> [012] Billentyűzet 13

[][]

[862]> [012] Billentyűzet 2

[][]

[866]> [012] Billentyűzet 6

[][]

[870]> [012] Billentyűzet 10

[][]

[874]> [012] Billentyűzet 14

[][]

[863]> [012] Billentyűzet 3

[][]

[867]> [012] Billentyűzet 7

[][]

[871]> [012] Billentyűzet 11

[][]

[875]> [012] Billentyűzet 15

[][]

[864]> [012] Billentyűzet 4

[][]

[868]> [012] Billentyűzet 8

[][]

[872]> [012] Billentyűzet 12

[][]

[876]> [012] Billentyűzet 16

[][]

[861]..[876] > [021] Billentyűzet opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE	[F] Tűz gomb engedélyezve
2	BE	[M] Segélykérő gomb engedélyezve
3	BE	[P] Pánik gomb engedélyezve
4	KI	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva
5	KI	Későbbi felhasználásra
6	KI	Későbbi felhasználásra
7	KI	Későbbi felhasználásra
8	KI	Későbbi felhasználásra

KI
[F] Tűz gomb tiltva
[M] Segélykérő gomb tiltva
[P] Pánik gomb tiltva
Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva ('X')

[861]..[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 1

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [021] Billentyűzet 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[862]> [021] Billentyűzet 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[863]> [021] Billentyűzet 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[864]> [021] Billentyűzet 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[865]> [021] Billentyűzet 5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[866]> [021] Billentyűzet 6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[867]> [021] Billentyűzet 7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[868]> [021] Billentyűzet 8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[869]> [021] Billentyűzet 9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[870]> [021] Billentyűzet 10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[871]> [021] Billentyűzet 11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[872]> [021] Billentyűzet 12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[873]> [021] Billentyűzet 13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[874]> [021] Billentyűzet 14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[875]> [021] Billentyűzet 15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[876]> [021] Billentyűzet 16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[861]..[876] > [022] Billentyűzet opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE	Helyi óra kijelzés engedélyezve
2	KI	Helyi óra 24 órás kijelzés
3	BE	Riasztási memória léptetés engedélyezve
4	KI	Későbbi felhasználásra
5	BE	Power LED engedélyezve
6	BE	Power LED az AC jelenlétét jelzi
7	BE	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt
8	BE	Nyitott zónák automata léptetése

KI
Helyi óra kijelzés tiltva
Helyi óra AM/PM kijelzés
Riasztási memória léptetés tiltva

Power LED tiltva
Power LED az AC hiányát jelzi
Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva
Nem lépteti a nyitott zónákat

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [022] Billentyűzet 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[862]> [022] Billentyűzet 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[863]> [022] Billentyűzet 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[864]> [022] Billentyűzet 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[865]> [022] Billentyűzet 5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[866]> [022] Billentyűzet 6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[867]> [022] Billentyűzet 7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[868]> [022] Billentyűzet 8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[869]> [022] Billentyűzet 9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[870]> [022] Billentyűzet 10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[871]> [022] Billentyűzet 11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[872]> [022] Billentyűzet 12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[873]> [022] Billentyűzet 13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[874]> [022] Billentyűzet 14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[875]> [022] Billentyűzet 15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[876]> [022] Billentyűzet 16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[861]..[876] > [023] Billentyűzet opciók 3

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI	Élesítve fény energia takarékos módban
2	BE	Billentyűzet mutatja az élesített állapotot
3	KI	Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó PGM kimenet
4	KI	Prox tag élesítés/hatástalanítás engedélyezve
5	BE	Későbbi felhasználásra
6	BE	Későbbi felhasználásra
7	KI	Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve
8	KI	Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva

KI

Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó zóna bemenet
Prox tag élesítés/hatástalanítás tiltva

Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva
Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [023] Billentyűzet 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[862]> [023] Billentyűzet 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[863]> [023] Billentyűzet 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[864]> [023] Billentyűzet 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[865]> [023] Billentyűzet 5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[866]> [023] Billentyűzet 6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[867]> [023] Billentyűzet 7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[868]> [023] Billentyűzet 8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[869]> [023] Billentyűzet 9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[870]> [023] Billentyűzet 10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[871]> [023] Billentyűzet 11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[872]> [023] Billentyűzet 12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[873]> [023] Billentyűzet 13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[874]> [023] Billentyűzet 14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[875]> [023] Billentyűzet 15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[876]> [023] Billentyűzet 16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet (2x16 karakter)

[861]> [030] Billentyűzet 1		
[862]> [030] Billentyűzet 2		
[863]> [030] Billentyűzet 3		
[864]> [030] Billentyűzet 4		
[865]> [030] Billentyűzet 5		
[866]> [030] Billentyűzet 6		
[867]> [030] Billentyűzet 7		
[868]> [030] Billentyűzet 8		
[869]> [030] Billentyűzet 9		
[870]> [030] Billentyűzet 10		
[871]> [030] Billentyűzet 11		
[872]> [030] Billentyűzet 12		
[873]> [030] Billentyűzet 13		
[874]> [030] Billentyűzet 14		
[875]> [030] Billentyűzet 15		
[876]> [030] Billentyűzet 16		

[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése

Gyári érték: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[861]> [031] Billentyűzet 1	[865]> [031] Billentyűzet 5	[869]> [031] Billentyűzet 9	[873]> [031] Billentyűzet 13
[862]> [031] Billentyűzet 2	[866]> [031] Billentyűzet 6	[870]> [031] Billentyűzet 10	[874]> [031] Billentyűzet 14
[863]> [031] Billentyűzet 3	[867]> [031] Billentyűzet 7	[871]> [031] Billentyűzet 11	[875]> [031] Billentyűzet 15
[864]> [031] Billentyűzet 4	[868]> [031] Billentyűzet 8	[872]> [031] Billentyűzet 12	[876]> [031] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna

Gyári érték: 000 (Értéke:000-255)

[861]> [041] Billentyűzet 1	[865]> [041] Billentyűzet 5	[869]> [041] Billentyűzet 9	[873]> [041] Billentyűzet 13
[862]> [041] Billentyűzet 2	[866]> [041] Billentyűzet 6	[870]> [041] Billentyűzet 10	[874]> [041] Billentyűzet 14
[863]> [041] Billentyűzet 3	[867]> [041] Billentyűzet 7	[871]> [041] Billentyűzet 11	[875]> [041] Billentyűzet 15
[864]> [041] Billentyűzet 4	[868]> [041] Billentyűzet 8	[872]> [041] Billentyűzet 12	[876]> [041] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna

Gyári érték: 000 (Értéke:000-255)

[861]> [042] Billentyűzet 1	[865]> [042] Billentyűzet 5	[869]> [042] Billentyűzet 9	[873]> [042] Billentyűzet 13
[862]> [042] Billentyűzet 2	[866]> [042] Billentyűzet 6	[870]> [042] Billentyűzet 10	[874]> [042] Billentyűzet 14
[863]> [042] Billentyűzet 3	[867]> [042] Billentyűzet 7	[871]> [042] Billentyűzet 11	[875]> [042] Billentyűzet 15
[864]> [042] Billentyűzet 4	[868]> [042] Billentyűzet 8	[872]> [042] Billentyűzet 12	[876]> [042] Billentyűzet 16

[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..128

[00]	Tiltva
[01]	4 gyors
[02]	Bing-Bing
[03]	Ding-Dong
[04]	Szирéna
[05]	Zóna név

Zóna	Megnevezés	Gyári érték: 01
[861]..[876] > [101]		
[861]..[876] > [102]		
[861]..[876] > [103]		
[861]..[876] > [104]		
[861]..[876] > [105]		
[861]..[876] > [106]		
[861]..[876] > [107]		
[861]..[876] > [108]		
[861]..[876] > [109]		
[861]..[876] > [110]		
[861]..[876] > [111]		
[861]..[876] > [112]		
[861]..[876] > [113]		
[861]..[876] > [114]		
[861]..[876] > [115]		
[861]..[876] > [116]		
[861]..[876] > [117]		
[861]..[876] > [118]		
[861]..[876] > [119]		
[861]..[876] > [120]		
[861]..[876] > [121]		
[861]..[876] > [122]		
[861]..[876] > [123]		
[861]..[876] > [124]		
[861]..[876] > [125]		
[861]..[876] > [126]		
[861]..[876] > [127]		
[861]..[876] > [128]		
[861]..[876] > [129]		
[861]..[876] > [130]		
[861]..[876] > [131]		
[861]..[876] > [132]		

[861]..[876] > [133]		
[861]..[876] > [134]		
[861]..[876] > [135]		
[861]..[876] > [136]		
[861]..[876] > [137]		
[861]..[876] > [138]		
[861]..[876] > [139]		
[861]..[876] > [140]		
[861]..[876] > [141]		
[861]..[876] > [142]		
[861]..[876] > [143]		
[861]..[876] > [144]		
[861]..[876] > [145]		
[861]..[876] > [146]		
[861]..[876] > [147]		
[861]..[876] > [148]		
[861]..[876] > [149]		
[861]..[876] > [150]		
[861]..[876] > [151]		
[861]..[876] > [152]		
[861]..[876] > [153]		
[861]..[876] > [154]		
[861]..[876] > [155]		
[861]..[876] > [156]		
[861]..[876] > [157]		
[861]..[876] > [158]		
[861]..[876] > [159]		
[861]..[876] > [160]		
[861]..[876] > [161]		
[861]..[876] > [162]		
[861]..[876] > [163]		
[861]..[876] > [164]		
[861]..[876] > [165]		
[861]..[876] > [166]		
[861]..[876] > [167]		
[861]..[876] > [168]		
[861]..[876] > [169]		
[861]..[876] > [170]		
[861]..[876] > [171]		
[861]..[876] > [172]		
[861]..[876] > [173]		
[861]..[876] > [174]		
[861]..[876] > [175]		
[861]..[876] > [176]		
[861]..[876] > [177]		
[861]..[876] > [178]		
[861]..[876] > [179]		
[861]..[876] > [180]		
[861]..[876] > [181]		
[861]..[876] > [182]		
[861]..[876] > [183]		
[861]..[876] > [184]		
[861]..[876] > [185]		
[861]..[876] > [186]		
[861]..[876] > [187]		
[861]..[876] > [188]		
[861]..[876] > [189]		
[861]..[876] > [190]		
[861]..[876] > [191]		
[861]..[876] > [192]		
[861]..[876] > [193]		
[861]..[876] > [194]		
[861]..[876] > [195]		
[861]..[876] > [196]		
[861]..[876] > [197]		
[861]..[876] > [198]		
[861]..[876] > [199]		
[861]..[876] > [200]		
[861]..[876] > [201]		
[861]..[876] > [202]		
[861]..[876] > [203]		
[861]..[876] > [204]		
[861]..[876] > [205]		
[861]..[876] > [206]		
[861]..[876] > [207]		
[861]..[876] > [208]		
[861]..[876] > [209]		
[861]..[876] > [210]		
[861]..[876] > [211]		
[861]..[876] > [212]		
[861]..[876] > [213]		
[861]..[876] > [214]		
[861]..[876] > [215]		
[861]..[876] > [216]		
[861]..[876] > [217]		
[861]..[876] > [218]		
[861]..[876] > [219]		
[861]..[876] > [220]		
[861]..[876] > [221]		
[861]..[876] > [222]		
[861]..[876] > [223]		
[861]..[876] > [224]		
[861]..[876] > [225]		
[861]..[876] > [226]		
[861]..[876] > [227]		
[861]..[876] > [228]		

[861]..[876] > [999] Alapra állítás

17. fejezet - Speciális program funkciók

[899] Minta programozás

[900] Rendszer információ

[900] > [000] Központ verzió

[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió

[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió

[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió

[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió

[900] > [461] HSM2HOST verzió

[900] > [481] HSM2955 verzió

[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió

[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió

[901] Séta teszt

Kilépéshez szintén be kell lépni a szekcióba.

[902] Modul beléptetés/törlés

[902] > [000] Modulok automata beléptetés

[902] > [001] Modulok beléptetése

[902] > [002] Slot hozzárendelése

[902] > [003] Slot módosítása

[902] > [101] Billentyűzet törlése

[902] > [102] HSM2108 törlése

[902] > [103] HSM2208 törlése

[902] > [106] HSM2HOST törlése

[902] > [108] HSM2955

[902] > [109] HSM2300 törlése

[902] > [110] HSM2204 törlése

[903] Modulok lekérdezése

[903] > [000] Minden modul megnézése

[903] > [101] Billentyűzet

[903] > [102] HSM2108

[903] > [103] HSM2208

[903] > [106] HSM2HOST

[903] > [108] HSM2955

[903] > [109] HSM2300

[903] > [110] HSM2204

[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje

[904] > [001]..[128] Zóna 1..128

[904] > [521]..[528] Repeater 1..8

[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16

[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32

[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16

[912] Zóna betanulási teszt

[912] > [000] Betanulási teszt idő

Gyári érték: 014 [] [] []

(001-255 nap)

[912] > [001] Zóna 1-8

Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [002] Zóna 9-16

Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [003] Zóna 17-24

Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [004] Zóna 25-32

Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [005] Zóna 33-40

Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [006] Zóna 41-48

Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [007] Zóna 49-56

Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [008] Zóna 57-64

Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [009] Zóna 65-72

	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[912] > [010] Zóna 73-80

	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[912] > [011] Zóna 81-88

	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[912] > [012] Zóna 89-96

	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[912] > [013] Zóna 97-104

	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[912] > [014] Zóna 105-112

	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[912] > [015] Zóna 113-120

	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[912] > [015] Zóna 121-128

	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[982] Akkumulátor beállítás**[982] > [000] Panel akkumulátor**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	Nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
3	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
4	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra	

[982] > [010] HSM2204 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	HSM2204 1 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI ☐	HSM2204 2 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
3	KI ☐	HSM2204 3 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
4	KI ☐	HSM2204 4 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra	

[982] > [020] HSM2300 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	HSM2300 1 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI ☐	HSM2300 2 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
3	KI ☐	HSM2300 3 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
4	KI ☐	HSM2300 4 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra	

18. fejezet - Gyári beállításokra visszaállítás**[989] Mester kód visszaállítása**

A funkcióhoz adja meg a következőt [989][Telepítési kód][989].

[990] Telepítési kizárás

A funkcióhoz adja meg a következőt [990][Telepítési kód][990]

[991] Billentyűzet**[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16**

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][9xx][Telepítési kód][9xx]

[991] > [999] Minden billentyűzet

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][999][Telepítési kód][999]

[993] Alternatív kommunikátor

A funkcióhoz adja meg a következőt [993][Telepítési kód][993]

[996] HSM2HOST

A funkcióhoz adja meg a következőt [996][Telepítési kód][996]

[998] HSM2955

A funkcióhoz adja meg a következőt [998][Telepítési kód][998]

[999] Rendszer

A funkcióhoz adja meg a következőt [999][Telepítési kód][999]

Jegyzet

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungaria Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálat-hoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, tűlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramkörti rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szak-szervízt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szirénák.

Szakszervizeink:

DSC **Hu**
2040 Budaörs Gyár utca 2.
(BITEP Ipari Park, Eötvös - Bányi Donát sarok)
Postacím: 2041 Budaörs, Pf.: 37
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dschungaria.hu
Web: www.dsc.hu